

Toma de paso puenteada 2 conectores: FM/TV-SAT

Caja de paso con dos conectores CEI (macho a la izquierda y hembra a la derecha) con salidas TV+SAT.
Es puenteada, por lo que en ambos conectores está disponible toda la señal de entrada FM, TV y SAT.
Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas.

Ref.	4335
EAN13	8424450043356

Otras características	
Complementos	Toma + Embellecedor + Zócalo

Embalajes	
Blister	1 Unidades
Caja	8 Unidades
Cubeta	32 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	100,00 g
Volumen bruto	0,99 dm³
Peso bruto	100,00 g
Anchura	80,00 mm
Altura	80,00 mm
Profundidad	32,00 mm
Peso del producto principal	130,00 g

Destaca por

- Apantallamiento elevado
- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomas Televés: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas : Ref. 4335

Método de anclaje		Sin tornillos	
Número de conectores		2	
Conector R/TV		"CEI" macho	
Conector SAT		"CEI" hembra	
Salida de paso		Si	
Bandas		TV	SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862	950 ... 2400
Pérdidas de paso	dB	1	1
Atenuación: Conector R/TV	dB	1	--
Atenuación: Conector SAT	dB	--	1
Paso DC		SAT Entr. / Sal. Entr.	
Corriente máx.	mA	350	