



Tomada de passagem Ponteada 2 conectores: FM-TV

Tomada de passagem com dois conectores CEI (macho à esquerda e fêmea à direita) com saídas TV e FM.

É ponteada, pelo que em ambos os conectores está disponível o sinal de entrada FM e TV.

Possui passagem de sinal pelo que permite realizar uma instalação em série de várias tomadas.

Ref.	4335
EAN13	8424450043356

Outras características

Complemento	Tomada + Embelezador + Base
--------------------	-----------------------------

Embalagem

Blister	1 uni.
Caixa	8 uni.
Contendor	32 uni.

Dados físicos

Peso líquido	100,00 g
Volume bruto	0,99 dm³
Peso bruto	100,00 g
Largura	80,00 mm
Altura	80,00 mm
Profundidade	32,00 mm
Peso do produto principal	130,00 g

Destaca-se por

- Alta blindagem

- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm

Descubra

Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

Especificações técnicas : Ref. 4335

##			##
Número de conectores			2
Conector R/TV			"CEI" macho
Conector SAT			"CEI" fêmea
##			Sim
Bandas		TV	SAT
Margem de frequências	MHz	5 ... 862	950 ... 2400
Perdas de passagem	dB	1	1
Atenuação: Conector R/TV	dB	1	--
Atenuação: Conector SAT	dB	--	1
Passagem DC			SAT↕Entr. / Saí.↕Entr.
Corrente máxima	mA		350