



Zwrotnice do sygnałów naziemnych i satelitarnych 2 wejścia: MATV-IF

Zwrotnica z 2 wejściami do mieszania sygnału naziemnego z sygnałem satelitarnym w jednym kablu.

Możliwość zastosowania go jako filtr GSM ze względu na wysoką separację TV-SAT

Nr Kat.	4340
EAN13	8424450043400

Opakowanie	
Blister	1 szt.
Pudełko	6 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	188,00 g
Objętość brutto	0,70 dm ³
Waga brutto	188,00 g
Szerokość	98,00 mm
Wysokość	66,00 mm
Głębokość	27,00 mm
Główna waga produktu	188,00 g

Cechy wyróżniające

- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamek)
- Przejęcie zasilania z wyjścia w kierunku wejścia SAT (IF) do zasilania LNB
- Instalacja wewnątrz lub na zewnątrz (przy zastosowaniu obudowy do instalacji na zewnątrz nr kat. 4163)
- Złącza "F"

Specyfikacje techniczne : Ref. 4340

Złącza			Typu "F"
Liczba wejść			2
Liczba wyjść			1
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
Tłumienność IN (TERR) -> OUT	dB	1,5	> 30
Tłumienność IN (TERR) -> OUT A	dB	1,5	> 30
Tłumienność IN (TERR) -> OUT B	dB	1,5	> 30
Tłumienność IN (SAT) -> OUT	dB	> 30	1,8
Tłumienność IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 30	1,8
Tłumienność IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 30	1,8
Straty odbiciowe (typ.)	dB	> 10	> 10
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)			23