



Gniazdo przelotowe 2 złącza: FM/TV-SAT (kondygnacja 2)

Gniazdo przelotowe z dwoma złączami IEC. Złącze IEC męskie do FM (radio) i TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do TV satelitarnej (IF, strona prawa).

Wyposażone w przejście sygnału, umożliwiające szeregową instalację kilku gniazd. Ponadto, ze względu na tłumienie, gniazdo to jest odpowiednie do instalacji na kondygnacji 2. Zalecana instalacja z gniazdami końcowymi nr kat. 5229xx.

Nr Kat.	5228
EAN13	8424450052280

Inne funkcje

Konstrukcja gniazda	Z pazury do mocowania oraz zamknięta część dolna
----------------------------	--

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.
Paleta	3600 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	90,00 g
Objętość brutto	0,20 dm ³
Waga brutto	90,00 g
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Głębokość	27,00 mm
Główna waga produktu	91,00 g

Cechy wyróżniające

- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak), wysokie ekranowanie
- Przejście DC ze złącza SAT do wejścia oraz dwukierunkowe pomiędzy wejściem i wyjściem przejściowym
- Kompatybilność z kablami koncentrycznymi o średnicy osłony zewnętrznej Ø 5...6,9mm

Dowiedz się więcej

Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

Specyfikacje techniczne : Ref. 5228

Metoda kotwienia			##	
Liczba złączy			2	
Złącze R/TV			"IEC" męskie	
Złącze SAT			"IEC" żeńskie	
Wyjście przejściowe			Tak	
Pasma		TV		SAT
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 862		950 ... 2400
Izolacja między wyjściami	dB	> 25		> 20
Straty przejścia	dB	3,5		5
Tłumienność: Złącze R/TV	dB	8,5		--
Tłumienność: Złącze SAT	dB	--		10
Przejście DC			SAT → Wej. / Wyj. → Wej.	
Maks. prąd	mA		350	