



Gniazdo przelotowe 2 złącza: FM-TV

Gniazdo przelotowe z dwoma złączami IEC. Złącze IEC męskie do TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do FM (strona prawa).

Wyposażone w przejście sygnału, umożliwiające szeregową instalację kilku gniazd. Zalecana instalacja z gniazdami końcowymi nr kat. 5230.

Nr Kat.	5231
EAN13	8424450052310

Inne funkcje

Komplement	Gniazdo
------------	---------

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.
Paleta	3600 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	91,00 g
Objętość brutto	0,20 dm ³
Waga brutto	91,00 g
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Głębokość	27,00 mm
Główna waga produktu	91,00 g

Cechy wyróżniające

- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie
- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak)

- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-6,9mm

[Dowiedz się więcej](#)

Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

Specyfikacje techniczne : Ref. 5231

Metoda kotwienia			##	
Liczba złączy			2	
Złącze R			"IEC" żeńskie	
Złącze TV			"IEC" męskie	
Wyjście przejściowe			Tak	
Pasma		FM		TV
Zakres częstotliwości	MHz	87,5 ... 108		5 ... 862
Straty przejścia	dB	1,3		1,3
Tłumienność: Złącze R	dB	29		--
Tłumienność: Złącze TV	dB	--		11