



## Tomada terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT

Tomada terminal separadora com dois conectores CEI. O da esquerda é um CEI macho para FM (radio) e TV terrestre e o da direita é um CEI fêmea para TV satélite (FI).

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 5276          |
| <b>EAN13</b> | 8424450122853 |

### Outras características

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Complemento</b>      | Tomada     |
| <b>Design da tomada</b> | Sem garras |

### Embalagem

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Caixa</b>          | 1 uni.    |
| <b>Caixade cartão</b> | 10 uni.   |
| <b>Caixade cartão</b> | 100 uni.  |
| <b>Palete</b>         | 3000 uni. |

### Dados físicos

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Peso líquido</b>              | 90,00 g  |
| <b>Volume bruto</b>              | 0,20 dm³ |
| <b>Peso bruto</b>                | 90,00 g  |
| <b>Largura</b>                   | 70,00 mm |
| <b>Altura</b>                    | 70,00 mm |
| <b>Profundidade</b>              | 27,00 mm |
| <b>Peso do produto principal</b> | 83,00 g  |

### Destaca-se por

- Filtro separador de grande rejeição: o sinal SAT é filtrado no conector CEI macho de FM/TV, e o sinal FM/TV é filtrado no conector CEI fêmea.
- Fabricação automatizada em linha robotizada

- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas
- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Passagem de DC através do conector SAT para a entrada
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm

## Descubra

---

### Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

Especificações técnicas : Ref. 5276

|                          |     |           |               |              |
|--------------------------|-----|-----------|---------------|--------------|
| Método de ancoragem      |     |           | Sem parafusos |              |
| Número de conectores     |     |           | 2             |              |
| Conector R/TV            |     |           | "CEI" macho   |              |
| Conector SAT             |     |           | "CEI" fêmea   |              |
| Saída passante           |     |           | Não           |              |
| Bandas                   |     | TV        |               | SAT          |
| Margem de frequências    | MHz | 5 ... 862 |               | 950 ... 2400 |
| Rejeição entre saídas    | dB  | > 10      |               | > 15         |
| Atenuação: Conector R/TV | dB  | 0,6       |               | --           |
| Atenuação: Conector SAT  | dB  | --        |               | 1,5          |
| Passagem DC              |     |           | SAT↔Entr.     |              |
| Corrente máxima          | mA  |           | 350           |              |