



LTE700/5G filter, HR (Hög Spärr) 47-694 MHz (K48) med EasyF- anslutning med DC-pass

LTE700/5G filter med hög spärr mot störningar från kanal 48 och uppåt. DC-pass från utgång till ingång. Plasthus för utomhusbruk medföljer.

Ref.	405203
EAN13	8424450209127

Andra funktioner

Färg Orange

Förpackning

Låda 1 st.

Ask 10 st.

Fysisk data

Nettovikt 197,00 g

Bruttovolym 0,35 dm³

Bruttovikt 213,00 g

Bredd 88,00 mm

Höjd 79,00 mm

Djup 42,00 mm

Huvudproduktens vikt 197,00 g

Utmärkande egenskaper

- Låg genomgångsdämpning för att undvika påverkan på den mottagna signalen
- EasyF-anslutning: en enkel, snabb och säker anslutningsform
- Ergonomisk design i miniformat
- Hekautomatisk tillverkning med rigorös kvalitetskontroll under och efter tillverkningen

- Zamak chassie för hög skärningsdämpning
- Skyddande hus i ABS-plast för utomhusinstallation
- Hållbarhet och UV-beständighet hos plastdelar, validerade enligt standarden ISO 4892-3:2016
- Orange färg

Upptäck

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning

Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF

- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
- Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar

Tekniska specifikationer : Ref. 405203

Rejected band	MHz	733 ... 862
Rejected band attenuation	dB	> 25
Pass band	MHz	47 ... 694
Pass band attenuation	dB	1
Number of inputs		1
Number of outputs		1
Connectors		"EasyF" type
DC pass		In.□Out
Max. current	mA	300
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index		23