

Wzmacniacz szerokopasmowy liniowy MiniKom F 1 wejścia: K.Zwrotny/VHF/UHF/IF

Wzmacniacz liniowy (1 wejście/1 wyjście) do systemów SMATV/CATV. Oddzielne wzmocnienie zapewnia brak intermodulacji pomiędzy wejściami oraz niezależne tłumienie w zależności od pasma (MATV i IF).

Nr Kat.	531710
Nr log.	NV3038
EAN13	8424450188385

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	710,00 g
Objętość brutto	1,80 dm^3
Waga brutto	710,00 g
Szerokość	182,00 mm
Wysokość	117,00 mm
Głębokość	57,00 mm

Cechy wyróżniające

- Oddzielne wzmocnienie poprawiające poziom wyjściowy bez powodowania zakłóceń między pasmami
- Zarządzanie tłumieniem i korekta IF w każdym wejściu
- Zarządzanie tłumieniem i korekta MATV
- Obudowa z wysokim ekranowaniem, wykonana z odlewu (zamak)
- Złącza F
- Wskaźnik sygnału wyjściowego (dioda LED)
- Przykręcane do ściany

Specyfikacje techniczne : Ref. 531710

Pasma		RET	TERR	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 30	47 ... 862	950 ... 2150
Wysoki zysk	dB	-5	35	38
Niski zysk	dB	-5	35	33
Zakres regulacji wzmocnienia	dB	--	0 ... 20	0 ... 20
Współczynnik szumu	dB	--	5	10
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	126	124
Poziom wyjściowy DIN45004B	dBµV	--	123	--
Poziom wyjściowy 42Ch Cenelec	dBµV	--	104	--
Straty odbiciowe	dB	12	10	--
Korektor wejściowy	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Zużycie przy maks. mocy	W	7		
Maks. prad	mA	160		
Napięcie wejściowe	Vac	110 ... 230		
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz		
Liczba wejść		1		
Liczba wyjść		1		
Złącza		Typu "F"		
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45		
Stopień ochrony (IP)		20		