



Trasmodulatore Singolo DVBS/S2 - DVBT, con/sin CI

Il trasmodulatore riceve un transponder SAT nel formato di modulazione DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK) e lo demodula ottenendo un pacchetto in formato MPEG-2. Successivamente il pacchetto in formato MPEG2 viene modulato in COFDM e convertito nel canale d'uscita (UHF o VHF, con una larghezza di banda di 7/8 MHz), utilizzando un agile up-convert.

Art.	563304
Art. Logico	0056330491
EAN13	8424450145999

Altre caratteristiche

Firmware	TivùSat
Interfacce	Con CI

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	920,00 g
Peso lordo	920,00 g
Larghezza	50,00 mm
Altezza	219,00 mm
Profondità	180,00 mm
Peso del prodotto principale	1.018,00 g

Si distingue per

- Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB)

- TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore
- LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB)
- Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente di ottimizzare i servizi distribuiti
- Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras)
- Led indicatori dello stato dell'unità e del segnale

Caratteristiche principali

- S_ID editabile, per evitare la risintonizzazione dei ricevitori (STB) di un'installazione quando si modificano i servizi del Multiplex d'uscita
- Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editabili, consente di controllare gli identificatori di rete
- Attraverso l'interfaccia CI e il modulo CAM corrispondente, i canali satellitari codificati vengono trasformati in servizi DTT gratuiti. A seconda della CAM utilizzata (standard/professionale) uno o più servizi possono essere aperti per la visualizzazione in chiaro

Esempio di applicazione


Distribuzione di 7 canali DVBS2-COFDM CI T-0X

□□□□□□□□□□□□□□□□

Nell'illustrazione si mostra il montaggio per la distribuzione dei 7 canali DVBS2-COFDM (CI) T0X.



Documentazione grafica



Schema a blocchi

Caratteristiche tecniche

INGRESSO SAT	SAT	Frequenza di ingresso	MHz	950...2150
		Passo di frequenza		1
		Livello di ingresso	dB μ V	49 - 90
		Perdita sul passante di ingresso	dB	< 1,5 tip.
		Alimentazione LNB	Vdc	13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)
		Perdita di ritorno	dB	> 10 tip.
		Impedenza	Ω	75
		Gestione DISEqC 2.0		Si
	DVB-S	Modulazione		QPSK
		Velocità di simbolo	Mbaud	2 - 42,5
		Codice Convolutionale (FEC) interno		Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)
		Codice Convolutionale (FEC) esterno		RS (188/204)
		Fattore Roll-Off	%	35
	DVB-S2	Modulazione		QPSK / 8PSK
		Velocità di simbolo	Mbaud	10 - 30
		Codice Convolutionale (FEC) interno		LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)
		Codice Convolutionale (FEC) esterno		BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)
		Fattore Roll-Off	%	20, 25, 35

USCITA DTT	COFDM	Modulazione (Costellazione)		COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)		Spettro Invertito	Normale/Inverso (Selez.)
		FFT		8K			
		Intervallo di guardia	µs	1/4, 1/8, 1/16, 1/32			
		Scrambling		DVB EN 300744			
		Interleaving		DVB EN 300744			
		Codice Convolutzionale (FEC)		Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)			
		Correzione PCR		Si			
		Eliminazione di servizi		Si			
		Network_ID		Si			
		Original Network_ID		Si			
		Cell_ID		Si			
		TS_ID		Si			
		Larghezza di Banda		7, 8			
	RF		MHz	Frequenza di uscita		177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canale) 45 - 862 MHz (modo frequenza)	
			KHz	166,125			
dBµV			85 ± 5 tip.				
dB			>12				
			>32				
			< 1,5				
			> 10 tip.				
Impedenza			Ω	75			
Consumo	GENERALI	Alimentazione	Vdc		24		
		mA	280 (0 LNB / 0 CAM) 330 (0 LNB / 1 CAM) 500 (1 LNB / 0 CAM) 540 (1 LNB / 1 CAM)				
		IP	20				