



Kombiner för SAT+TV 2 ingångar, TV+SAT

2-ingångars mini-mixer för att kombinera en terrest och en SAT-signal i samma kabel.

Det ultra-kompakta utförandet gör det möjligt att installera denna mixer praktiskt taget överallt, inklusive små väggboxar. Det moderna och kompakta utförandet påverkar också positivt de elektriska egenskaperna och reducering av impulsbrus.

Ref.	745220
	ESW11
EAN13	8424450186268

Förpackning

Låda	10 st.
------	--------

Fysisk data

Nettovikt	56,00 g
Bruttovolym	0,00 dm ³
Bruttovikt	56,00 g
Bredd	57,00 mm
Höjd	45,00 mm
Djup	12,00 mm

Utmärkande egenskaper

- EasyF-anslutning: enkel och snabb att installera innebär lägre totalpris
- HF-tätt Zamak chassi
- Ström-pass från utgång till SAT-ingång för matning av LNB

- Enastående driftsäkerhet genom automatisk produktion och nya mikrokomponenter
- För installation inomhus och utomhus med extra hus ref. 417801

Upptäck

EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

- Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
- Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
- Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
- Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkabeln ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
- Mycket enkel tre-steps-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen
2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln
3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning

Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lötning eller F-kontakt

- Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
- Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lötningar
- Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser

Tekniska specifikationer : Ref. 745220

Connectors			"EasyF" type
Number of inputs			2
Number of outputs			1
Frequency range	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
IN (TERR) -> OUT attenuation	dB	1,5	> 30
IN (SAT) -> OUT attenuation	dB	> 35	1,5
Return losses	dB	> 10	> 10
Operating temperature	°C		-5 ... 45
Protection index (IP)			23