Derivatore F 4D 5...2400MHz 20dB



Derivatore da 4 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Le sue perdite di derivazione (20dB) lo rendono consigliato per l'installazione negli impianti 4 e 5.

Presenta un comportamento elettrico efficiente grazie al suo design compatto. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.

Derivatore per installazione da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard.
Fornito in scatole da 10pz.

Art.	519344
Art. Logico	AZS420FZ
EAN13	8424450267912

Imballo	
Scatola	10 pz.

Dati fisici	
Peso netto	85,00 g
Volume lordo	0,11 dm³
Peso lordo	85,00 g
Larghezza	109,00 mm
Altezza	54,00 mm
Profondità	18,00 mm

Si distingue per

- Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901)
- Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione
- Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato
- Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore

- Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra
- Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio
- Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia
- Design, qualità e produzione 100% europei
- Basse perdite di passaggio
- Ottima schermatura (classe A), fabbricato in Zamak
- Connettori F con sezione filettata maggiorata, per facilitare e rendere sicura la loro installazione su piastra rack
- Montaggio da interno
- Include vite per la messa a terra
- Passaggio DC bidirezionale tra ingresso e uscita

Caratteristiche tecniche : Ref. 519344

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		4	
Piani		4 e 5	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	2,2	2,2
Perdita di derivata	dB	20,5	20
Isolamento tra le derivazione	dB	> 20	> 20
Connettori		“F” femmina	
Tensione massima	Vdc	24	
Corrente massima	mA	350	
Passaggio DC		Ing.Usc.	