5-fach F-Verteiler 5...2400 MHz 11/10 dB



5-fach-Verteiler mit F-Steckern, für SMATV-Installationen. Aufgrund der verkleinerten elektronischen Komponenten weist er geringe Durchgangsverluste auf, was sein elektrisches Verhalten verbessert. Darüber hinaus bietet sein Zamak-Gehäuse eine gute Abschirmung.

Es ist für die Inneninstallation, für die Wand-, Rackplatten- oder Standard-DIN-Schienenmontage konzipiert.

Ref.Nr.	519505
Art.Nr.	SAV511FZ
EAN13	8424450267936

Andere Eigenschaften	
Liefermethode	Sammelverpackung

Verpackung	
Karton	10 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	86,00 g
Bruttovolumen	0,12 dm³
Bruttogewicht	90,00 g
Breite	109,00 mm
Höhe	54,00 mm
Tiefe	18,00 mm
Bauteilgewicht	86,00 g

Highlights

- Flexibilität bei der Montage: kann an die Wand geschraubt, auf Montageplatten mit Muttern an den Anschlüssen oder auf einer Standard-DIN-Schiene (mit Adapter Nr. 519901) installiert werden
- Bequeme Verschraubung des Kabels dank eines Neigungswinkels der F-Steckverbinder von 10º zur Installationswand
- Platzoptimierung in Gehäusen und Schränken: die Ein- und Ausgänge befinden sich immer auf der gleichen Seite
- Bessere Organisation der Installation: ermöglicht die Durchführung der Verkabelung durch den hinteren Teil
- Die Elemente der F-Serie können mit der Erdungsschraube miteinander verbunden werden, so dass nur ein einziges Erdungskabel erforderlich ist

- Der Signalpegel wird in den Steckdosen auch bei langen Kabeln beibehalten, dank eines besseren Ansprechverhaltens der Flachheit
- Hervorragende Zuverlässigkeit: robotisierte Fertigung mit Mikrokomponenten der neuen Generation
- Geringe Durchgangsverluste
- Gute Abschirmung (Klasse A), aus Zamak
- F-Verbinder mit längerem Gewinde, um die Installation auf einer Montageplatte zu erleichtern und zu sichern
- Installation in Innenräumen
- Inklusive Erdungsschraube
- DC-Durchgang von den Ausgängen zum Eingang
- 100% europäisches Design, Qualität und Herstellung

Technische Spezifikationen : Ref. 519505

Frequenzbereich	MHz	5 ... 2400	
Ausgange-Anzahl		5	
Eingänge/Frequenzbande		TERR	SAT
Durchgangsdampfung	dB	11	10
Entkopplung	dB	> 20	> 20
Steckern		F-Buchse	
Spannung Max.	V	24	
Max. Stromaufnahme	mA	350	
DC Durchlass		Aus.□Ein.	