



## Filtre Coupleur/Diplexeur, fréquences: 1...200 MHz - 290...2400 MHz

Ce filtre permet de filtrer les différentes bandes de fréquences dans les installations où fonctionnent les réseaux conventionnels de télévision et de données, en garantissant la qualité des signaux. Ce filtre se compose d'un filtre passe bas qui laisse passer les signaux de données dans la gamme de 1 à 200 MHz. Il comporte également deux filtres passe haut pour filtrer les signaux SMATV satellitaires et terrestres dans la bande 290-2400 MHz.

Caractérisé par une réjection maximale entre les bandes et à une perte de passage minimale.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Réf.         | 769223        |
| Réf. Logique | EKA1200F      |
| EAN13        | 8424450282380 |

### Emballage

|        |           |
|--------|-----------|
| Boîte  | 1 pièces  |
| Carton | 10 pièces |

### Données physiques

|             |          |
|-------------|----------|
| Poids net   | 195,00 g |
| Volume brut | 0,21 dm³ |
| Poids brut  | 207,00 g |
| Largeur     | 98,00 mm |
| Hauteur     | 78,00 mm |
| Profondeur  | 27,00 mm |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Poids du produit principal</b> | 195,00 g |
|-----------------------------------|----------|

---

## **Vous aimerez**

---

- Il est capable de remplir la fonction d'un diplexeur passif dans les scénarios où une isolation élevée est nécessaire à cause de la présence d'amplificateurs de ligne
- Il est compatible avec la série CoaxData pour la transmission de l'Internet aux différentes pièces d'un hôtel ou d'un bâtiment via le câble d'antenne
- Chassis à fort blindage, fabriqué en Zamak
- Installation intérieure
- Connecteurs "F"

## Caractéristiques techniques : Ref. 769223

|                               |     |           |           |              |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| Nombre d'entrées              |     |           | 2         |              |
| Nombre de sorties             |     |           | 2         |              |
| Connecteurs                   |     |           | Type "F"  |              |
| Filtre passe                  |     | Bas       |           | Haut         |
| Bande passante                | MHz | 1 ... 200 |           | 290 ... 2400 |
| Pertes d'insertion            | dB  | < 1,5     |           | < 1,5        |
| Réjection                     | dB  | > 55      |           | > 40         |
| Impédance                     | Ω   |           | 75        |              |
| Indice de protection (IP)     |     |           | 20        |              |
| Température de fonctionnement | °C  |           | -5 ... 45 |              |