



SMATV optischer Empfänger ohne Rückkanal 1200...1600 nm

Sie empfangen ein optisches Signal im Bereich 1200 nm - 1600 nm, um das ursprüngliche, durch den Sender umgewandelte RF-Signal wiederherzustellen.

Das RF-Band ist kompatibel mit SMATV (87 MHz - 2400 MHz).

Optimal für HFoG- / RF-Overlay-Lösungen.

Ref.Nr.	2335
Art.Nr.	UOE1216
EAN13	8424450147603

Verpackung

Karton	1 Stk.
Eimer	18 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	1.300,00 g
Bruttovolumen	5,30 dm³
Bruttogewicht	1.300,00 g
Breite	50,00 mm
Höhe	219,00 mm
Tiefe	183,00 mm
Bauteilgewicht	841,00 g

Highlights

- Großer Empfangsbereich
- Ausgangspegel über 90 dBµV

- LED-Statusanzeige für opt. Leistung
- Ausgangsfrequenzbereich bis zu 2400 MHz
- Alarm bei optischem Leistungsverlust
- Ideal für RF-Videoübertragung
- Sehr geringe Rauschunterdrückung
- Einstellbare Dämpfungen
- Einfach Installation und Benutzung
- Hohe Energieeffizienz
- SC/APC optische Steckverbinder und F-Steckverbinder für HF

Technische Spezifikationen : Ref. 2335

Ausgänge-Anzahl			1	
Eingänge/Frequenzbande		TERR		SAT
Ausgangsfrequenzbereich	MHz	87 ... 862		950 ... 2400
Ausgangsspannung	dBμV	93		90
Welligkeit	dB	-1,5 ... 1,5		-1,5 ... 1,5
Rückflussdämpfung	dB	> 11		> 11
Interstage-Pegelsteller	dB		0 ... 18	
Eingangswellenlänge	nm		1200 ... 1600	
Max. Optische Leistung	dBm		6	
Optischer Empfänger			InGaAs PIN photodiode	
CSO	dB		> 60	
CTB	dB		> 60	
Optische Anschlüsse			SC/APC	
HF-Anschlüsse			F-Buchse	
Impedanz	Ω		75	
Eingangsspannung	Vdc		12 ... 24	
Max. Stromaufnahme	mA		300	
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45	