



Récepteur optique SMATV sans voie retour 1200...1600nm

Reçoit un signal optique entre 1200 et 1600nm, et régénère le signal RF original, converti par l'émetteur.

La bande RF est compatible SMATV (87 - 2400MHz).
Idéal pour les solutions RFoG / RF Overlay.

Réf.	2335
Réf. Logique	UOE1216
EAN13	8424450147603

Emballage

Boîte	1 pièces
Seau	18 pièces

Données physiques

Poids net	1.300,00 g
Volume brut	5,30 dm³
Poids brut	1.300,00 g
Largeur	50,00 mm
Hauteur	219,00 mm
Profondeur	183,00 mm
Poids du produit principal	841,00 g

Vous aimerez

- Large plage de réception optique
- Niveau de sortie supérieur à 90dBμV
- Leds témoins de puissance optique

- La bande de fréquence en sortie intègre la BIS, jusqu'à 2400MHz
- Alarme de chute de puissance optique
- Convient aux solutions RF overlay
- Conversion de très faible bruit équivalent
- Atténuateur réglable
- Facilité d'utilisation et d'installation
- Haute efficacité énergétique
- Connecteurs optiques SC/APC et type F en RF

Caractéristiques techniques : Ref. 2335

Nombre de sorties			1	
Entrées/Bandes		TERR		SAT
Bande passante de sortie	MHz	87 ... 862		950 ... 2400
Niveau de sortie	dBµV	93		90
Planéité	dB	-1,5 ... 1,5		-1,5 ... 1,5
Pertes de retour	dB	> 11		> 11
Atténuateur inter étages	dB		0 ... 18	
Longueur d'onde d'entrée	nm		1200 ... 1600	
Puissance optique max.	dBm		6	
Dispositif récepteur optique			Photodiode PIN InGaAs	
CSO	dB		> 60	
CTB	dB		> 60	
Connecteurs optiques			SC/APC	
Connectique RF			"F" femelle	
Impédance	Ω		75	
Tension d'entrée	Vdc		12 ... 24	
Courant max.	mA		300	
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	