



Odbiornik optyczny SMATV bez kanału zwrotnego 1200...1600nm

Odbiór jednego sygnału optycznego w zakresie 1200-1600nm i przekształcenie go na pierwotny sygnał RF, przemieniony wcześniej przez nadajnik. Pasmo RF jest kompatybilne z SMATV (87 - 2400MHz).

Idealne dla systemów RFoG / RF Overlay.

Nr Kat.	2335
Nr log.	UOE1216
EAN13	8424450147603

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Skrzynka	18 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	1.300,00 g
Objętość brutto	5,30 dm ³
Waga brutto	1.300,00 g
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	219,00 mm
Głębokość	183,00 mm
Główna waga produktu	841,00 g

Cechy wyróżniające

- Szeroki zakres odbioru optycznego
- Poziom wyjściowy większy niż 90dBμV

- Diody LED wskaźnika mocy optycznej
- Pasmo wyjściowe obejmujące IF do 2400MHz
- Alarm spadku mocy optycznej
- Idealne dla systemów RF overlay
- Konwersja o bardzo niskim współczynniku szumów
- Regulowane tłumienie
- Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa
- Wysoka efektywność energetyczna
- Złącza optyczne SC/APC oraz typu F w RF

Specyfikacje techniczne : Ref. 2335

Liczba wyjść			1	
Wejścia/Pasma		TERR		SAT
Zakres częstotliwość wyjściowa	MHz	87 ... 862		950 ... 2400
Poziom wyjściowy	dBμV	93		90
Płaskość	dB	-1,5 ... 1,5		-1,5 ... 1,5
Straty odbiciowe	dB	> 11		> 11
Tłumik międzystopniowy	dB		0 ... 18	
Długość fali wejściowej	nm		1200 ... 1600	
Maks. Opt. moc	dBm		6	
Optyczne urządzenie odbiorcze			Fotodiody PIN InGaAs	
CSO	dB		> 60	
CTB	dB		> 60	
Złącza optyczne			SC/APC	
Złącza RF			"F" żeńskie	
Impedancja	Ω		75	
Napięcie wejściowe	Vdc		12 ... 24	
Maks. prąd	mA		300	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	