



Odbiornik optyczny SMATV z nadajnikiem z kanałem zwrotnym 1200...1600nm, Kanał zwrotny: 1310nm Po 3dBm

Odbiór jednego sygnału optycznego w zakresie 1200-1600nm i przekształcenie go na pierwotny sygnał RF, przemieniony wcześniej przez nadajnik. Pasma RF jest kompatybilne z SMATV (87 - 2400MHz).

Wyposażony w nadajnik z kanałem zwrotnym (1 - 65MHz) w oknie 1310nm. Moc optyczna: 3dBm. Idealne dla systemów RFoG / RF Overlay.

Nr Kat.	2336
Nr log.	UOE1216RK
EAN13	8424450147610

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Skrzynka	18 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	1.001,00 g
Objętość brutto	5,40 dm ³
Waga brutto	1.001,00 g
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	219,00 mm
Głębokość	183,00 mm
Główna waga produktu	880,00 g

Cechy wyróżniające

- Szeroki zakres odbioru optycznego
- Poziom wyjściowy większy niż 90dBμV
- Diody LED wskaźnika mocy optycznej
- Pasmo wyjściowe obejmujące IF do 2400MHz
- Alarm spadku mocy optycznej
- Idealne dla systemów RF overlay
- Konwersja o bardzo niskim współczynniku szumów
- Regulowane tłumienie
- Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa
- Wysoka efektywność energetyczna
- Złącza optyczne SC/APC oraz typu F w RF

Specyfikacje techniczne : Ref. 2336

Wejścia/Pasma		RET	FWD
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 65	87 ... 2400
Poziom wyjściowy	dBμV	--	90
Poziom wejściowy	dBμV	< 95	--
Płaskość	dB	--	-1,5 ... -1,5
Straty odbiciowe	dB	--	> 11
Tłumik międzystopniowy	dB		0 ... 18
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Długość fali wejściowej	nm	1200 ... 1600	
Maks. Opt. moc	dBm	6	
Złącza optyczne Wejścia		SC/APC	
Optyczne urządzenie odbiorcze		Fotodioda PIN InGaAs	
Długość fali wyjściowej	nm	1310	
Wyjściowa moc optyczna	dBm	3	
Złącza optyczne wyjście		SC/APC	
Typ nadajnika		FP	
Złącza RF		"F" żeńskie	
Impedancja wejściowa	Ω	75	
Impedancja wyjściowa	Ω	75	
Napięcie wejściowe	Vdc	12 ... 24	
Maks. prąd	mA	355	
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45	