
Toma terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT



Toma terminal separadora con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI).

Ref.	4301
EAN13	8424450043011

Otras características	
Complementos	Toma + Embellecedor
Diseño de la toma	Con garras

Embalajes	
Blister	1 Unidades
Caja	8 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	140,00 g
Volumen bruto	0,95 dm³
Peso bruto	140,00 g
Anchura	104,00 mm
Altura	79,00 mm
Profundidad	79,00 mm
Peso del producto principal	28,00 g

Destaca por

- Filtro separador de gran rechazo: la señal SAT se filtra en el conector CEI macho de FM/TV, y la FM/TV terrestre se filtra en el conector CEI hembra de satélite.
- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas
- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomas Televés: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas : Ref. 4301

Método de anclaje		Sin tornillos	
Número de conectores		2	
Conector R/TV		"CEI" macho	
Conector SAT		"CEI" hembra	
Salida de paso		No	
Bandas		TV	SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862	950 ... 2400
Rechazo entre salidas	dB	> 10	> 15
Atenuación: Conector R/TV	dB	0,6	--
Atenuación: Conector SAT	dB	--	1,5
Paso DC		SAT Entr.	
Corriente máx.	mA	350	