



Mezclador de señal terrestre y satélite 2 entradas: MATV-FI

Mezclador de 2 entradas para combinar una señal terrestre y una señal satélite en la misma línea de bajada.

Es posible utilizarlo como filtro GSM, por su elevado rechazo TV-SAT

Ref.	4340
EAN13	8424450043400

Embalajes

Blister	1 Unidades
Caja	6 Unidades

Datos físicos

Peso neto	188,00 g
Volumen bruto	0,70 dm³
Peso bruto	188,00 g
Anchura	98,00 mm
Altura	66,00 mm
Profundidad	27,00 mm
Peso del producto principal	188,00 g

Destaca por

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Paso de corriente desde la salida hacia la entrada SAT (FI), para alimentación del LNB
- Instalación interior o exterior (con el cofre ref. 4163)

- Conectores "F"

Especificaciones técnicas : Ref. 4340

Conectores			Tipo "F"	
Número de entradas			2	
Número de salidas			1	
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 790		950 ... 2400
Atenuación IN (TERR) -> OUT	dB	1,5		> 30
Atenuación IN (TERR) -> OUT A	dB	1,5		> 30
Atenuación IN (TERR) -> OUT B	dB	1,5		> 30
Atenuación IN (SAT) -> OUT	dB	> 30		1,8
Atenuación IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 30		1,8
Atenuación IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 30		1,8
Pérdidas de retorno (typ.)	dB	> 10		> 10
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	
Índice de protección (IP)			23	