

Coupleur de signal terrestre et de signal satellite 2 entrées: MATV-BIS

Coupleur de 2 entrées pour assembler un signal terrestre et un signal satellite sur le câble de descente. Il peut être utilisé également comme filtre GSM, grâce à sa réjection élevée TV-SAT

Réf.	4340
EAN13	8424450043400

Emballage	
Blister	1 pièces
Boîte	6 pièces

Données physiques	
Poids net	188,00 g
Volume brut	0,70 dm³
Poids brut	188,00 g
Largeur	98,00 mm
Hauteur	66,00 mm
Profondeur	27,00 mm
Poids du produit principal	188,00 g

Vous aimerez

- Chassis blindé fabriqué en Zamak
- Passage de courant de la sortie vers l'entrée SAT (BIS), pour l'alimentation du LNB
- Installation en intérieur ou à l'extérieur (avec le boîtier ref. 4163)
- Connecteurs "F"

Caractéristiques techniques : Ref. 4340

Connecteurs		Type "F"	
Nombre d'entrées		2	
Nombre de sorties		1	
Bande passante	MHz	47 ... 790	950 ... 2400
Atténuation IN (TERR) -> OUT	dB	1,5	> 30
Atténuation IN (TERR) -> OUT A	dB	1,5	> 30
Atténuation IN (TERR) -> OUT B	dB	1,5	> 30
Atténuation IN (SAT) -> OUT	dB	> 30	1,8
Atténuation IN (SAT A) -> OUT A	dB	> 30	1,8
Atténuation IN (SAT B) -> OUT B	dB	> 30	1,8
Pertes de retour (typ.)	dB	> 10	> 10
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45	
Indice de protection (IP)		23	