



Tomada terminal 2 conectores: FM-TV

Tomada terminal com dois conectores CEI. O da esquerda é um CEI macho para TV terrestre e o da direita é um CEI fêmea para radio (FM).

Ref.	4372
EAN13	8424450043721

Outras características

Complemento	Tomada + Embelezador
-------------	----------------------

Embalagem

Blister	1 uni.
Caixa	8 uni.

Dados físicos

Peso líquido	160,00 g
Volume bruto	1,00 dm ³
Peso bruto	160,00 g
Largura	70,00 mm
Altura	70,00 mm
Profundidade	27,00 mm
Peso do produto principal	90,00 g

Destaca-se por

- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas
- Fabricada em Zamak, de grande resistência

- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm

Descubra

Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

Especificações técnicas : Ref. 4372

Método de ancoragem			Sem parafusos	
Número de conectores			2	
Conector R			"CEI" fêmea	
Conector TV			"CEI" macho	
Saída passante			Não	
Bandas				
Margem de frequências	MHz	FM		TV
		87,5 ... 108		5 ... 862
Atenuação: Conector R	dB	22,5		--
Atenuação: Conector TV	dB	--		4,5