



Toma de paso 2 conectores: FM/TV-SAT (plantas 3...5)

Caja de paso con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre, y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI).

Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas. Además, por sus pérdidas es adecuada para ser instalada en las plantas 3 a 5 aprox. Se recomienda la instalación con tomas terminales ref. 5229xx.

Ref.	5227
EAN13	8424450052273

Otras características

Diseño de la toma	Con garras y parte inferior cerrada
--------------------------	-------------------------------------

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	10 Unidades
Palé	3600 Unidades

Datos físicos

Peso neto	90,00 g
Volumen bruto	0,20 dm ³
Peso bruto	90,00 g
Anchura	70,00 mm
Altura	70,00 mm
Profundidad	27,00 mm
Peso del producto principal	90,00 g

Destaca por

- Fabricación automatizada en línea robotizada

- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas
- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada, y bidireccional entre la entrada y la salida de paso
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomas Televés: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortes entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas : Ref. 5227

Método de anclaje			Sin tornillos	
Número de conectores			2	
Conector R/TV			"CEI" macho	
Conector SAT			"CEI" hembra	
Salida de paso			Si	
Bandas		TV		SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862		950 ... 2400
Rechazo entre salidas	dB	> 40		> 35
Pérdidas de paso		1,2		2
Atenuación: Conector R/TV	dB	13		--
Atenuación: Conector SAT	dB	--		14
Paso DC			SAT↔Entr. / Sal.↔Entr.	
Corriente máx.	mA		350	