



Toma terminal 2 conectores: FM/TV-SAT (planta 1)

Toma terminal con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para FM (radio) y TV terrestre, y el de la derecha es un CEI hembra para TV satélite (FI).

Ref.	5229
EAN13	8424450052297

Otras características

Diseño de la toma	Con garras y parte inferior cerrada
--------------------------	-------------------------------------

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	10 Unidades
Palé	3600 Unidades

Datos físicos

Peso neto	90,00 g
Volumen bruto	0,20 dm ³
Peso bruto	90,00 g
Anchura	70,00 mm
Altura	70,00 mm
Profundidad	27,00 mm
Peso del producto principal	90,00 g

Destaca por

- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas
- Fabricada en Zamak, de gran resistencia

- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomas Televés: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortes entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas : Ref. 5229

Método de anclaje			Sin tornillos	
Número de conectores			2	
Conector R/TV			"CEI" macho	
Conector SAT			"CEI" hembra	
Salida de paso			No	
Bandas				
Margen de frecuencia	MHz	TV		SAT
		5 ... 862		950 ... 2400
Rechazo entre salidas	dB	> 10		> 20
Atenuación: Conector R/TV	dB	4		--
Atenuación: Conector SAT	dB	--		5
Paso DC			SAT	Entr.
Corriente máx.	mA		350	