



Prise terminale avec séparateur 2 connecteurs: FM-TV

Prise terminale avec séparateur et deux connecteurs 9,52. Le connecteur de gauche est un 9,52 mâle pour le terrestre, et celui de droite un 9,52 femelle pour la radio (FM).

Réf.	5232
EAN13	8424450052327

Emballage

Boîte	1 pièces
Carton	10 pièces
Palette	3600 pièces

Données physiques

Poids net	89,00 g
Volume brut	0,20 dm ³
Poids brut	89,00 g
Largeur	70,00 mm
Hauteur	70,00 mm
Profondeur	27,00 mm
Poids du produit principal	89,00 g

Vous aimerez

- Filtre séparateur de grande réjection: la FM est filtré sur le connecteur CEI mâle TV, et la TV est filtré sur le connecteur CEI femelle.
- Fabrication automatisée sur ligne robotisée
- Haute protection

- Grande isolation entre sorties
- Fabriquée en Zamak, de grande résistance
- Compatible avec les câbles coaxiaux de diamètre Ø 5...6,9mm

Découvrir

Prises Televes: Fixation sans vis

Une prise de classe A pleine d'avantages:

- L'âme se connecte par simple pression, pas de vis à serrer, tout en gardant une force de serrage équivalente
- Compatible des diamètre d'âme compris entre 0,65 et 1,2 mm et des diamètres extérieurs du câble de 5 à 6,9 mm
- Guide conique, type connecteur F, pour introduire de façon simple l'âme
- Marge importante de longueur d'âme (5 à 15 mm) qui rend difficile les contacts entre l'âme et la tresse
- Bras de serrage à ouverture totale inclinable et autoportante
- Le bras de serrage se compose de 3 rangées dentelées de 9mm pour une fixation parfaite de la tresse
- Perforation du circuit imprimé pour rendre compatible la vis de fixation des platines frontales
- Bords arrondis pour éviter les coupures
- Isolation de Classe A

De plus, cette gamme de produits comporte plusieurs gravures sur le châssis:

- Marquage CE
- Référence numérique et logique
- Indications d'entrées et de sorties
- Dimensions de dénudage du câble

Caractéristiques techniques : Ref. 5232

Système d'ancrage			##	
Nombre de connecteurs			2	
Connecteur R			"9,52" femelle	
Connecteur TV			"9,52" mâle	
Sortie de passage			Non	
Bandes				
Bande passante	MHz	FM		TV
		87,5 ... 108		5 ... 1000
Atténuation: Connecteur R	dB	3		--
Atténuation: Connecteur TV	dB	--		0,5