



Gniazdo końcowe z filtrem rozdzielającym 2 złącza: FM-TV

Gniazdo końcowe z dwoma złączami IEC. Złącze IEC męskie do TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do FM (radio, strona prawa).

Nr Kat.	5232
EAN13	8424450052327

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.
Paleta	3600 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	89,00 g
Objętość brutto	0,20 dm ³
Waga brutto	89,00 g
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Głębokość	27,00 mm
Główna waga produktu	89,00 g

Cechy wyróżniające

- Filtr z dużą separacją: sygnał FM jest filtrowany w złączu IEC męskim TV, a sygnał TV filtrowany jest w złączu IEC żeńskim
- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie

- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak)
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-6,9mm

[Dowiedz się więcej](#)

Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania oplotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

Specyfikacje techniczne : Ref. 5232

##			##
Liczba złączy			2
Złącze R			"IEC" żeńskie
Złącze TV			"IEC" męskie
##			Nie
Pasma		FM	TV
Zakres częstotliwości	MHz	87,5 ... 108	5 ... 1000
Tłumienność: Złącze R	dB	3	--
Tłumienność: Złącze TV	dB	--	0,5