



## Toma de paso 2 conectores: FM-TV

Caja de paso con dos conectores CEI. El de la izquierda es un CEI macho para TV terrestre y el de la derecha un CEI hembra para radio (FM). Tiene paso de señal por lo que permite realizar una instalación en serie de varias tomas. Se recomienda la instalación con tomas terminales ref. 5232.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 5233          |
| <b>EAN13</b> | 8424450052334 |

### Embalajes

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>Caja</b> | 1 Unidades    |
| <b>Caja</b> | 10 Unidades   |
| <b>Palé</b> | 3600 Unidades |

### Datos físicos

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Peso neto</b>                   | 91,00 g  |
| <b>Volumen bruto</b>               | 0,20 dm³ |
| <b>Peso bruto</b>                  | 91,00 g  |
| <b>Anchura</b>                     | 70,00 mm |
| <b>Altura</b>                      | 70,00 mm |
| <b>Profundidad</b>                 | 27,00 mm |
| <b>Peso del producto principal</b> | 91,00 g  |

### Destaca por

- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas
- Fabricada en Zamak, de gran resistencia

- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

## Descubre

---

### **Tomas Televés: Fijación sin tornillo**

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortes entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas : Ref. 5233

|                         |     |              |               |            |
|-------------------------|-----|--------------|---------------|------------|
| Método de anclaje       |     |              | Sin tornillos |            |
| Número de conectores    |     |              | 2             |            |
| Conector R              |     |              | "CEI" hembra  |            |
| Conector TV             |     |              | "CEI" macho   |            |
| Salida de paso          |     |              | Si            |            |
| Bandas                  |     | FM           |               | TV         |
| Margen de frecuencia    | MHz | 87,5 ... 108 |               | 5 ... 1000 |
| Pérdidas de paso        | dB  | 2,5          |               | 2,5        |
| Atenuación: Conector R  | dB  | 7            |               | --         |
| Atenuación: Conector TV | dB  | --           |               | 26         |