



Stichleitungsdose 3 Anschlüsse: TV-FM-SAT

Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen. Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten; oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT). Der untere Teil und der obere Teil des Chassis sind offen.

Im Lieferumfang ist auch eine weiße Abdeckplatte und ein Aufputzrahmen enthalten.

Ref.Nr.	522001
Art.Nr.	ADO3N
EAN13	8424450193143

Verpackung

Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.
Karton	100 Stk.
Palette	1200 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	130,00 g
Bruttovolumen	0,45 dm ³
Bruttogewicht	130,00 g
Breite	76,00 mm
Höhe	76,00 mm
Tiefe	40,00 mm

Highlights

- Hohe Abschirmung
- Hervorragende Entkopplung zwischen Ausgängen
- Druckgussgehäuse

- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang
- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 4,3 bis 6,9 mm (Ø 4,3...6,9 mm)

Technische Spezifikationen : Ref. 522001

Befestigung				##	
Anzahl der Anschlüsse				3	
R-Stecker				"IEC"-Kupplung	
TV-Stecker				"IEC"-Stecker	
SAT-Stecker				F-Buchse	
Durchgang				Nein	
Frequenzband		UKW		TV	SAT
Frequenzbereich	MHz	88 ... 108		5 ... 862	950 ... 2250
Entkopplung	dB	> 20		> 20	> 20
Dämpfung: R-Stecker	dB	2		--	--
Dämpfung: TV-Stecker	dB	--		2	--
Dämpfung: SAT-Stecker	dB	--		--	2
DC Durchlass				SAT0Ein.	
Max. Stromaufnahme	mA			500	