



Uttag för TV+FM+SAT Serieuttag 11 db DC-pass

Serieuttag med 3 utgångar. IEC-hane för TV-signalen är placerad ned till vänster, medan IEC-honan för FM (radio) sitter på motsvarande plats till höger. I mitten på övre delen av uttagen finns en F-anslutning för satellit-TV (SAT).

Ref.	524201
	SD33ST-DC
EAN13	8424450148044

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.
Ask	100 st.
Lastpall	25000 st.

Fysisk data

Nettovikt	94,00 g
Bruttovolym	0,25 dm ³
Bruttovikt	94,00 g
Bredd	70,00 mm
Höjd	67,00 mm
Djup	36,00 mm
Huvudproduktens vikt	93,00 g

Utmärkande egenskaper

- Tillverkad av Zamak för hög skärmning
- DC-pass från SAT-anslutning till ingången och med dubbelriktad DC mellan ingång och utgång
- Kompatibel med koaxialkabel för ytterdiameter mellan Ø 5-6,9 mm

Upptäck

Televes uttag: Snabbanslutning utan skruv

Ett class A uttag med ett flertal fördelar:

- Innerledaren ansluts enkelt genom ett lätt tryck, utan behov att skruva. Trots detta blir kraften i kontaktpunkten samma.
- Stöder innerledare med diameter från 0.65 mm till 1.2 mm, och dielektrikum från 5 mm till 6.9 mm
- Koniskt guide för kabeln för enkel anslutning
- Förlåtande marginal på innerledarens längd (från 5 mm till 15 mm), vilket gör risken för kortslutning mellan stift och hölje liten.
- Öppnas upp, självbärande och helt öppningsbar klämma
- Klämman är utrustad med 3 oregelbundna rader på 9 mm för en perfekt fixering av skärmen
- Perforerat kretskort för anpassning till frontplattans skruv
- Rundade kanter för att förhindra skärskador
- Class A skärmad

Denna produktserie innehåller flera graveringar i chassiet:

- CE märkt
- Numerisk och logisk referensnummer
- Markering för ingång och utgång
- Markering för kabelskalningsdimensioner

Tekniska specifikationer : Ref. 524201

Fastening method			Without screws	
Number of connectors			3	
R Connector			"IEC" female	
TV Connector			"IEC" male	
SAT Connector			"F" female	
Pass-through output			Yes	
Bands		FM	TV	SAT
Frequency range	MHz	87,5 ... 108	115 ... 862	950 ... 2150
Rejection between outputs	dB	> 15	> 11	> 10
Through losses	dB	2,5	2,5	3,5
Attenuation: R Connector	dB	15	--	--
Attenuation: TV Connector	dB	--	11	--
Attenuation: SAT Connector	dB	--	--	10
DC pass			SAT□In / Out□In	
Max. current	mA		500	