



Toma terminal 3 conectores: TV/FM- SAT1-SAT2

Toma terminal de tres conectores y 2 entradas. Consta de dos conectores F: el de la parte inferior derecha SAT1 para la señal satélite de la entrada 1 (filtrada), y el de la parte superior SAT2 para la señal satélite y terrestre de la entrada 2 (toda banda 5-2400MHz). En la parte inferior izquierda está el conector CEI macho para radio (FM) y TV terrestre, proveniente de la entrada 1 de la toma. La parte inferior del chasis es abierta.

Ref.	524501
Ref. Lógica	SE33TWIN-ST
EAN13	8424450188606

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	10 Unidades
Caja	100 Unidades

Datos físicos

Peso neto	92,00 g
Volumen bruto	0,20 dm³
Peso bruto	100,00 g
Anchura	70,00 mm
Altura	67,00 mm
Profundidad	36,00 mm
Peso del producto principal	92,00 g

Destaca por

- Filtro separador de gran rechazo entre terrestre y satélite: la señal SAT se filtra en el conector CEI de FM/TV, y la FM/TV terrestre se filtra en el conector F de satélite SAT1.
- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado
- Gran aislamiento entre salidas
- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomas Televés: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortes entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE

- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas
- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas : Ref. 524501

Método de anclaje			Sin tornillos	
Número de conectores			3	
Conector R/TV			"CEI" macho	
Conector SAT1			"F" hembra	
Conector SAT2			"F" hembra	
Salida de paso			No	
Bandas		TV	SAT 1	SAT 2
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862	950 ... 2400	5 ... 2400
Rechazo entre salidas	dB	> 20	> 30	> 30
Atenuación: Conector R/TV	dB	1	--	--
Atenuación: Conector SAT1	dB	--	1,5	--
Atenuación: Conector SAT2	dB	--	--	1
Paso DC			SAT↔Entr.	
Corriente máx.	mA		500	