



## Slututtag 1,5 dB, TV/R+SAT+SAT

Slututtag med tre anslutningar. TV/Radio + SAT + SAT

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 524501        |
|              | SE33TWIN-ST   |
| <b>EAN13</b> | 8424450188606 |

### Förpackning

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>Låda</b> | 1 st.   |
| <b>Ask</b>  | 10 st.  |
| <b>Ask</b>  | 100 st. |

### Fysisk data

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Nettovikt</b>            | 92,00 g              |
| <b>Bruttovolym</b>          | 0,20 dm <sup>3</sup> |
| <b>Bruttovikt</b>           | 100,00 g             |
| <b>Bredd</b>                | 70,00 mm             |
| <b>Höjd</b>                 | 67,00 mm             |
| <b>Djup</b>                 | 36,00 mm             |
| <b>Huvudproduktens vikt</b> | 92,00 g              |

### Utmärkande egenskaper

- Tillverkad av Zamak, för hög hållfasthet
- DC-pass från SAT-anslutningen till ingången
- Kompatibel med koaxiala kablar med ytterdiameter mellan 5-6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

## Upptäck

---

### Televes uttag: Snabbanslutning utan skruv

Ett class A uttag med ett flertal fördelar:

- Innerledaren ansluts enkelt genom ett lätt tryck, utan behov att skruva. Trots detta blir kraften i kontaktpunkten samma.
- Stöder innerledare med diameter från 0.65 mm till 1.2 mm, och dielektrikum från 5 mm till 6.9 mm
- Koniskt guide för kabeln för enkel anslutning
- Förlåtande marginal på innerledarens längd (från 5 mm till 15 mm), vilket gör risken för kortslutning mellan stift och hölje liten.
- Öppnas upp, självbärande och helt öppningsbar klämma
- Klämman är utrustad med 3 oregelbundna rader på 9 mm för en perfekt fixering av skärmen
- Perforerat kretskort för anpassning till frontplattans skruv
- Rundade kanter för att förhindra skärskador
- Class A skärmad

Denna produktserie innehåller flera graveringar i chassiet:

- CE märkt
- Numerisk och logisk referensnummer
- Markering för ingång och utgång
- Markering för kabelskalningsdimensioner

## Tekniska specifikationer : Ref. 524501

|                             |     |           |                |            |
|-----------------------------|-----|-----------|----------------|------------|
| Fastening method            |     |           | Without screws |            |
| Number of connectors        |     |           | 3              |            |
| R/TV Connector              |     |           | "IEC" male     |            |
| SAT1 Connector              |     |           | "F" female     |            |
| SAT2 Connector              |     |           | "F" female     |            |
| Pass-through output         |     |           | No             |            |
| Bands                       |     | TV        | SAT 1          | SAT 2      |
| Frequency range             | MHz | 5 ... 862 | 950 ... 2400   | 5 ... 2400 |
| Rejection between outputs   |     | > 20      | > 30           | > 30       |
| Attenuation: R/TV Connector | dB  | 1         | --             | --         |
| Attenuation: SAT1 Connector | dB  | --        | 1,5            | --         |
| Attenuation: SAT2 Connector | dB  | --        | --             | 1          |
| DC pass                     |     |           | SAT0In         |            |
| Max. current                | mA  |           | 500            |            |