



Presa terminale 3 connettori: FM-TV-SAT

Preso terminale da tre connettori. nella parte inferiore sinistra si trova quello IEC maschio per la TV terrestre, nella parte inferiore destra si trova quello IEC femmina per l'FM (radio) mentre nella parte superiore centrale si trova un connettore F per la TV satellite (IF).

La parte inferiore del telaio è aperta.

Art.	524603
Art. Logico	SE33ST
EAN13	4031136068660

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	10 pz.
Cartone	100 pz.
Pallet	3000 pz.

Dati fisici

Peso netto	95,00 g
Volume lordo	0,20 dm ³
Peso lordo	95,00 g
Larghezza	70,00 mm
Altezza	67,00 mm
Profondità	36,00 mm
Peso del prodotto principale	94,00 g

Si distingue per

- Filtro separatore ad elevato taglio tra il terrestre e il satellite: il segnale SAT viene filtrato nei connettori IEC di FM-TV, mentre l'FM/TV terrestre viene filtrata nel connettore F del satellite.
- Produzione automatizzata in linea robotizzata

- Elevata schermatura
- Ottimo isolamento tra le uscite
- Costruita in Zamak, di grande resistenza
- Passaggio DC dal connettore SAT verso l'ingresso
- Compatibile con il cavo coassiale con guaina di Ø 5...6,9mm

Scopri

Prese Televes: Fissaggio senza vite

Una presa di classe A piena di vantaggi:

- L'anima del cavo si collega con una semplice spinta, non è necessario stringere alcuna vite, ma con una forza di serraggio equivalente
- Supporta diametri relativi all'anima del cavo tra 0,65 e 1,2 mm e diametro esterno del cavo da 5 a 6,9 mm
- Guida conica, tipo connettore F, per inserire facilmente l'anima del cavo.
- Ampio margine nella lunghezza dell'anima (da 5 a 15mm) che rende difficile il corto tra la stessa e la maglia.
- Pinza basculante e autoportante dall'apertura totale
- Il morsetto è costituito da 3 file dentate in 9 mm per un perfetto fissaggio della maglia
- Perforazione del circuito stampato per rendere compatibile la vite di fissaggio dei rivestimenti
- Bordi arrotondati per evitare tagli
- Schermature Classe A

Inoltre, questa gamma di prodotti presenta numerose incisioni sul telaio:

- Contrassegnato CE
- Riferimento numerico e logico
- Indicazioni di ingresso e uscita
- Dimensioni di taglio del cavo

Caratteristiche tecniche : Ref. 524603

Metodo di ancoraggio			##	
Numero di connettori			3	
Connettore R			"IEC" femmina	
Connettore TV			"IEC" maschio	
Connettore SAT			"F" femmina	
Uscita passante			No	
Bandes		FM	TV	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 862	5 ... 862	950 ... 2400
Isolamento tra uscite	dB	> 10	> 10	> 10
Attenuazione: Connettore R	dB	4	--	--
Attenuazione: Connettore TV	dB	--	4	--
Attenuazione: Connettore SAT	dB	--	--	1,5
Passaggio DC			SAT	Ing.
Corrente massima	mA		350	