



Gniazdo końcowe 3 złącza: FM-TV-SAT

Gniazdo końcowe z trzema złączami. Złącze IEC męskie do TV naziemnej (strona lewa), złącze IEC żeńskie do FM (radio, strona prawa), złącze F do TV satelitarnej (IF, górna część środkowa).

Otwarta dolna część gniazda.

Nr Kat.	524603
Nr log.	SE33ST
EAN13	4031136068660

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	10 szt.
Pudełko kartonowe	100 szt.
Paleta	3000 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	95,00 g
Objętość brutto	0,20 dm ³
Waga brutto	95,00 g
Szerokość	70,00 mm
Wysokość	67,00 mm
Głębokość	36,00 mm
Główna waga produktu	94,00 g

Cechy wyróżniające

- Filtr z dużą separacją pomiędzy TV naziemną a satelitarną: sygnał SAT filtrowany jest w złączach IEC FM-TV, a sygnał naziemny FM/TV filtrowany jest w złączu satelitarnym F
- Zautomatyzowana produkcja
- Wysokie ekranowanie

- Duża separacja pomiędzy wyjściami
- Wykonane z odlewu (zamak)
- Przejście DC ze złącza SAT w kierunku wejścia
- Kompatybilne z kablami koncentrycznymi o średnicy Ø 5-6,9mm

Dowiedz się więcej

Gniazda Televes – mocowanie bez potrzeby użycia śrub

Zalety gniazd klasy A:

- Proste podłączenie żyły bez użycia śrub
- Kompatybilne ze średnicą żyły: 0,65-1,2mm oraz wymiarami zewnętrznymi kabli: 5-6,9mm
- Prowadnica stożkowa oraz złącze typu "F" ułatwiające wprowadzenie żyły kabla
- Duży zapas w długości żyły (5-15mm)
- Wahadłowy uchwyt
- Uchwyt wyposażony w 3 ząbkowane rzędy o długości 9mm do stabilnego mocowania opłotu
- Perforacja obwodu drukowanego, kompatybilność ze śrubami mocującymi maskownicę
- Zaokrąglone brzegi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas instalacji
- Ekranowanie klasy A

Ponadto, gama gniazd Televes posiada następujące nadruki na obudowie:

- Oznaczenie CE
- Numer katalogowy produktu
- Oznaczenie wejść i wyjść
- Wymiary usunięcia izolacji

Specyfikacje techniczne : Ref. 524603

Metoda kotwienia			##	
Liczba złączy			3	
Złącze R			"IEC" żeńskie	
Złącze TV			"IEC" męskie	
Złącze SAT			"F" żeńskie	
Wyjście przejściowe			Nie	
Pasma		FM	TV	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 862	5 ... 862	950 ... 2400
Izolacja między wyjściami	dB	> 10	> 10	> 10
Tłumienność: Złącze R	dB	4	--	--
Tłumienność: Złącze TV	dB	--	4	--
Tłumienność: Złącze SAT	dB	--	--	1,5
Przejście DC			SATWej.	
Maks. prad	mA		350	