



Slututtag 3 utgångar 3 anslutningar: FM-TV-SAT

Avslutat TV-uttag med 3 utgångar. IEC-hane för TV-signalen är placerad ned till vänster, medan IEC-honan för FM(radio) sitter på motsvande plats till höger. I mitten på övre delen av uttagen finns en F-anslutning för satellit-TV (SAT).

Ref.	524603
	SE33ST
EAN13	4031136068660

Förpackning

Låda	1 st.
Ask	10 st.
Ask	100 st.
Lastpall	3000 st.

Fysisk data

Nettovikt	95,00 g
Bruttovolym	0,20 dm ³
Bruttovikt	95,00 g
Bredd	70,00 mm
Höjd	67,00 mm
Djup	36,00 mm
Huvudproduktens vikt	94,00 g

Utmärkande egenskaper

- Filter med extra hög separation mellan terrest och satellit: SAT-signalen är bortfiltrerad i IEC-kontakten för FM-TV, medan den terresta FM/TV signalen är bortfiltrerad i F-kontakten för satellit.
- Robot-kontrollerad automatisk tillverkning.

- Tillverkad av Zamak, för hög hållfasthet
- DC-pass från SAT-anslutningen till ingången
- Kompatibel med koaxiala kablar med ytterdiameter mellan 5-6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)

Upptäck

Televes uttag: Snabbanslutning utan skruv

Ett class A uttag med ett flertal fördelar:

- Innerledaren ansluts enkelt genom ett lätt tryck, utan behov att skruva. Trots detta blir kraften i kontaktpunkten samma.
- Stöder innerledare med diameter från 0.65 mm till 1.2 mm, och dielektrikum från 5 mm till 6.9 mm
- Koniskt guide för kabeln för enkel anslutning
- Förlåtande marginal på innerledarens längd (från 5 mm till 15 mm), vilket gör risken för kortslutning mellan stift och hölje liten.
- Öppnas upp, självbärande och helt öppningsbar klämma
- Klämman är utrustad med 3 oregelbundna rader på 9 mm för en perfekt fixering av skärmen
- Perforerat kretskort för anpassning till frontplattans skruv
- Rundade kanter för att förhindra skärskador
- Class A skärmad

Denna produktserie innehåller flera graveringar i chassiet:

- CE märkt
- Numerisk och logisk referensnummer
- Markering för ingång och utgång
- Markering för kabelskalningsdimensioner

Tekniska specifikationer : Ref. 524603

Fastening method			Without screws	
Number of connectors			3	
R Connector			"IEC" female	
TV Connector			"IEC" male	
SAT Connector			"F" female	
Pass-through output			No	
Bands		FM	TV	SAT
Frequency range	MHz	5 ... 862	5 ... 862	950 ... 2400
Rejection between outputs		> 10	> 10	> 10
Attenuation: R Connector	dB	4	--	--
Attenuation: TV Connector	dB	--	4	--
Attenuation: SAT Connector	dB	--	--	1,5
DC pass			SAT□In	
Max. current	mA		350	