



Prise terminale avec façade et socle 3 connecteurs: FM-TV-SAT

Prise terminale à trois connecteurs. En partie inférieure gauche un connecteur "9,52" mâle pour la télévision terrestre, en partie inférieure droite un connecteur "9,52" femelle pour la FM (radio) et en partie supérieure un connecteur F pour la télévision satellite (BIS).

La partie inférieure du chassis est ouverte.

Cette référence contient également une façade (ref. 544302) et un socle (5442) de couleur blanche.

Réf.	524616
EAN13	8424450184646

Emballage

Boîte	10 pièces
-------	-----------

Données physiques

Poids net	144,00 g
Volume brut	0,25 dm³
Poids brut	144,00 g
Largeur	80,00 mm
Hauteur	80,00 mm
Profondeur	39,00 mm
Poids du produit principal	114,00 g

Vous aimerez

- Filtre séparateur de grande réjection entre le satellite et le terrestre: le signal SAT est réjecté sur

les connecteurs "9,52" FM et TV, et les signaux terrestres sont réjectés sur le connecteur F satellite.

- Fabrication automatisée sur ligne robotisée
- Blindage élevé
- Grande isolation entre sorties
- Fabriqué en Zamak, de grande résistance
- Passage de courant DC du connecteur SAT vers l'entrée
- Compatibles avec les câbles coaxiaux de diamètre Ø 5...6,9mm

Découvrir

Prises Televes: Fixation sans vis

Une prise de classe A pleine d'avantages:

- L'âme se connecte par simple pression, pas de vis à serrer, tout en gardant une force de serrage équivalente
- Compatible des diamètre d'âme compris entre 0,65 et 1,2 mm et des diamètres extérieurs du câble de 5 à 6,9 mm
- Guide conique, type connecteur F, pour introduire de façon simple l'âme
- Marge importante de longueur d'âme (5 à 15 mm) qui rend difficile les contacts entre l'âme et la tresse
- Bras de serrage à ouverture totale inclinable et autoportante
- Le bras de serrage se compose de 3 rangées dentelées de 9mm pour une fixation parfaite de la tresse
- Perforation du circuit imprimé pour rendre compatible la vis de fixation des platines frontales
- Bords arrondis pour éviter les coupures
- Isolation de Classe A

De plus, cette gamme de produits comporte plusieurs gravures sur le châssis:

- Marquage CE
- Référence numérique et logique
- Indications d'entrées et de sorties
- Dimensions de dénudage du câble

Caractéristiques techniques : Ref. 524616

Système d'ancrage				##
Nombre de connecteurs				3
Connecteur R				"9,52" femelle
Connecteur TV				"9,52" mâle
Connecteur SAT				"F" femelle
Sortie de passage				Non
Bandes		FM	TV	SAT
Bande passante	MHz	87,5 ... 108	125 ... 862	950 ... 2400
Isolation entre sorties	dB	> 10	> 10	> 10
Atténuation: Connecteur R	dB	4	--	--
Atténuation: Connecteur TV	dB	--	4	--
Atténuation: Connecteur SAT	dB	--	--	1,5
Passage CC				SAT↔Entr.
Courant max.	mA			350