

Central banda ancha MiniKom "F" de línea 1 entrada: C.Retorno/VHF/UHF/FI1

Central amplificadora de línea (1 entrada y 1 salida), para sistemas SMATV/CATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes por banda (terrestre y satélite).

Ref.	531710
Ref. Lógica	NV3038
EAN13	8424450188385

Embalajes	
Caja	1 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	710,00 g
Volumen bruto	1,80 dm³
Peso bruto	710,00 g
Anchura	182,00 mm
Altura	117,00 mm
Profundidad	57,00 mm

Destaca por

- Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas
- Control de atenuación y ecualización de FI
- Control de atenuación y ecualización de MATV
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Atornillable en pared

Especificaciones técnicas : Ref. 531710

Bandas		RET	TERR	SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 30	47 ... 862	950 ... 2150
Ganancia alta	dB	-5	35	38
Ganancia baja	dB	-5	35	33
Margen de regulación de ganancia	dB	--	0 ... 20	0 ... 20
Figura de ruido	dB	--	5	10
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	126	124
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	--	123	--
Nivel de salida 42Ch Cenelec	dBµV	--	104	--
Pérdidas de retorno	dB	12	10	--
Ecualizador	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Consumo potencia máx.	W	7		
Corriente máx.	mA	160		
Voltaje de entrada	Vac	110 ... 230		
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz		
Número de entradas		1		
Número de salidas		1		
Conectores		Tipo "F"		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		
Índice de protección (IP)		20		