



## NevoSwitch 5 entrées QUAD - 12 sorties

Quand la qualité compte

Multiswitch de 5 entrées (une terrestre et les quatre polarités d'un satellite) et 12 sorties utilisateur, cascable et quad compatible.

Grâce à un simple interrupteur, il peut être utilisé comme terminal (topologie en étoile) ou en cascade.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Réf.         | 714404        |
| Réf. Logique | MS512NCQ      |
| EAN13        | 8424450172872 |

### Autres caractéristiques

**Alimentation** 12V - 0,8A

### Emballage

**Boîte** 1 pièces

### Données physiques

**Poids net** 890,00 g

**Volume brut** 2,20 dm³

**Poids brut** 890,00 g

**Largeur** 137,00 mm

**Hauteur** 255,00 mm

**Profondeur** 29,00 mm

**Poids du produit principal** 768,00 g

### Vous aimerez

- Très compacte
- Fabriqué en zamak

- Compatible avec n'importe quel LNB, y compris les LNBs QUAD grâce à la création du signal 22kHz
- Interrupteur d'alimentation de préamplificateurs terrestres ou de passage de courant
- Téléalimentation par la VL
- Passage de courant sur les entrées
- Terrestre actif
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour le changement de mode, cascadable et terminal
- Alimentation 12V fournie (Réf. 732101)
- Consommation réduite
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Conception, qualité et fabrication européenne

## Caractéristiques techniques : Ref. 714404

|                                |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Nombre d'entrées               |      | 5            |
| Nombre de sorties en cascade   |      | 5            |
| Nombre de sorties utilisateur  |      | 12           |
| Bande passante TERR.           | MHz  | 47 ... 862   |
| Bande passante SAT.            | MHz  | 950 ... 2400 |
| Niveau d'entrée TERR.          | dBµV | 92           |
| Niveau d'entrée SAT.           | dBµV | 105          |
| Pertes de passage TERR.        | dB   | 4            |
| Pertes de passage SAT.         | dB   | 3 ... 8      |
| Pertes dérivation 1...8 TERR.  | dB   | 2            |
| Pertes dérivation 1...8 SAT.   | dB   | 1            |
| Pertes dérivation 9...16 TERR. | dB   | 4            |
| Pertes dérivation 9...16 SAT.  | dB   | 2            |
| Isolation H/V                  | dB   | > 30         |
| Isolation utilisateur          | dB   | > 25         |
| Tension d'alimentation         | Vdc  | 12           |
| Courant max. (PSU)             | mA   | 85           |
| Courant max. (STB)             | mA   | 35           |
| Température de fonctionnement  | °C   | -5 ... 45    |
| Indice de protection           |      | 20           |