



NevoSwitch 17 входов - 12 выходов

Когда важно качество

Мультисвич 17 входов (один эфирный и шестнадцать спутниковых) и 12 пользовательских выходов.

Встроенный переключатель позволяет переключать его в оконечный (схема "звезда") или проходной режим.

Арт.	714802
№ арт.	MS1712C
EAN13	8424450173244

Упаковка

Коробка 1 шт.

Физические данные

Вес нетто	1.966,00 g
Вес брутто	1.966,00 g
Ширина	340,00 mm
Высота	255,00 mm
Глубина	30,00 mm
Вес основного продукта	1.958,00 g

Отличается

- Переключатель 10 дБ "Низкое усиление" (LG) / "Высокое усиление" (HG) для ослабления входного спутникового сигнала для каждой группы из 8 пользователей
- Удаленное питание через линию VL

- Проход тока между всеми входами и каскадами
- Совместимость с обратным каналом
- Европейские дизайн, качество и производство

Основные характеристики

- Очень компактный
- Сделано из сплава ZAMAK
- Цветная маркировка входов и выходов
- Наличие режима ECO
- Переключатель режима: проходной/оконечный
- Питание 12 В
- Пониженное потребление

Технические характеристики : Ref. 714802

Но входов			17
Количество каскадных выходов			17
Количество выходов пользователей			12
Частотный диапазон TERR.	MHz		88 ... 862
Частотный диапазон ПЧ	MHz		950 ... 2400
Входной уровень TERR.	dBμV		90
Входной уровень ПЧ	dBμV		112
Проходные потери TERR.	dB		4
Проходные потери ПЧ	dB		3,5 ... 10
Потери ответвления 1...8 TERR.	dB		4
Потери ответвления 1...8 ПЧ	dB		3
Потери ответвления 9...16 TERR.	dB		6
Потери ответвления 9...16 ПЧ	dB		6
Развязка Н/В	dB		> 30
Развязка пользователя	dB		> 25
Напряжение питания	Vdc		12
Макс. потребление (PSU - LG)	mA		90
Макс. потребление (PSU - HG)	mA		150
Макс. потребление (STB)	mA		40
Рабочая температура	°C		-5 ... 45
Индекс защиты			20