



Digidom IR Trasmissione via etere 433MHz

Sistema di estensione del segnale infrarossi (IR) del telecomando che permette il controllo remoto di dispositivi che non si trovano nella stessa stanza dell'utente, ad esempio, un ricevitore satellitare, un video, uno stereo, etc.

E' possibile configurare la banda di trasmissione in 8 differenti canali selezionabili tramite interruttori. Consiste in un trasmettitore ed un ricevitore, in modo che i comandi a distanza emessi via radio (etere) arrivino al punto in cui il dispositivo deve essere controllato, consentendo ad esempio di far cambiare canale al ricevitore satellitare da un altro ricevitore televisivo con lo stesso telecomando.

Art.	721903
EAN13	8424450201428

Altre caratteristiche

Articoli inclusi	Trasmettitore
-------------------------	---------------

Imballo

Scatola	1 pz.
Cartone	50 pz.

Dati fisici

Peso netto	290,00 g
Volume lordo	1,46 dm ³
Peso lordo	290,00 g
Larghezza	74,00 mm
Altezza	92,00 mm
Profondità	80,00 mm
Peso del prodotto principale	290,00 g

Si distingue per

- Sistema universale (infrarossi 38/56 KHz)
- Lunga portata
- Di forma compatta e discreta, ideale per qualunque stanza
- Basso consumo
- Possibilità di far coesistere fino a 8 dispositivi uguali all'interno della stessa zona
- Segnale di trasmissione codificato per trasmettitore e ricevitore, per evitare interferenze con altri dispositivi

Caratteristiche tecniche

Frequenza di lavoro	MHz	433,9
Codifica		8 canali selezionabili da switch
Tipo di modulazione		ASK
Alimentazione AC	Vac	100-240@50/60Hz
Alimentazione DC	Vdc	5
Consumo TX / RX	mA	TX: 40 / RX: 50
Portante IR	kHz	30-60