



## Digidom IR Bezprzewodowa transmisja 433MHz

System przedłużający sygnał na podczerwień (IR) pilota zdalnego sterowania, który umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami, które nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu co użytkownik, np. odbiornik satelitarny, odbiornik wideo, wieża HIFI, itp.

Pasmo transmisyjne można skonfigurować w ośmiu kanałach, wybieranych za pomocą przełączników.

System składa się z nadajnika i odbiornika, dzięki czemu komendy wydawane przez pilota zdalnego sterowania przechodzą przez radio (powietrze) do punktu, w którym znajduje się sterowane urządzenie, np. umożliwiając zmianę kanału odbiornika satelitarnego z innego telewizora oddalonego od danego odbiornika.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr Kat.</b> | 721903        |
| <b>EAN13</b>   | 8424450201428 |

### Inne funkcje

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Zawarte elementy</b> | Nadajnik |
|-------------------------|----------|

### Opakowanie

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Pudełko</b> | 1 szt. |
|----------------|--------|

### Dane fizyczne

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Waga netto</b>      | 290,00 g             |
| <b>Objętość brutto</b> | 1,46 dm <sup>3</sup> |
| <b>Waga brutto</b>     | 290,00 g             |
| <b>Szerokość</b>       | 74,00 mm             |
| <b>Wysokość</b>        | 92,00 mm             |

**Pudełko kartonowe** 50 szt.

**Głębokość**

80,00 mm

**Główna waga  
produktu**

290,00 g

## Cechy wyróżniające

- System uniwersalny (podczerwień 38/56 KHz)
- Duży zasięg
- Kompaktowe wymiary, estetyczny design
- Niskie zużycie energii
- Możliwość instalacji do 8 takich urządzeń w tej samej strefie oddziaływania
- Zakodowany sygnał transmitowany pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

## Specyfikacje techniczne

---

|                     |     |                                  |
|---------------------|-----|----------------------------------|
| Zasilanie AC        | Vac | 100-240@50/60Hz                  |
| Zasilanie DC        | Vdc | 5                                |
| Pobór mocy TX/RX    | mA  | TX -40 / RX -50                  |
| Częstotliwość pracy | MHz | 433.9 (±100KHz)                  |
| Rodzaj modulacji    |     | ASK                              |
| Kodyfikowanie       |     | 8 selektywnych kanałów na switch |
| Nośna IR            | KHz | 30-60                            |