



IR DigiDom Trådlös transmission av fjärrkontrollsignal (IR) på bandet 433MHz

Fjärrkontrollextender (IR), för att styra utrustning med fjärrkontroll även i andra rum till exempel fjärrstyrning av satellitmottagare etc.

Transmissionsbandet kan ändras för att använda en av 8 kanaler. Systemet består av en sändare och en mottagare där signalerna från fjärrkontrollen tas emot och omvandlas till radiosignal, som därigenom kan nå via tak/väggar till det ställe mottagaren är placerad på.

| | |
|-------|---------------|
| Ref. | 723703 |
| EAN13 | 8424450201411 |

Andra funktioner

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Inkluderade artiklar | Sändare + Mottagare |
|-----------------------------|---------------------|

Förpackning

| | |
|-----------------|---------|
| Låda | 1 st. |
| Ask | 30 st. |
| Lastpall | 240 st. |

Fysisk data

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Nettovikt | 425,00 g |
| Bruttovolym | 2,23 dm ³ |
| Bruttovikt | 425,00 g |
| Bredd | 74,00 mm |
| Höjd | 92,00 mm |
| Djup | 80,00 mm |
| Huvudproduktens vikt | 425,00 g |

Utmärkande egenskaper

- Universal system för IR inom banden (30-60 KHz)
- Lång räckvidd
- Kompakt och stilren design, passar i alla rum
- Låg strömförbrukning
- Upp till 8 liknande enheter kan köras parallellt utan att de individuellt stör varandra
- Signalen distribueras i krypterad form för att minska risken för störningar med annan utrustning

Tekniska specifikationer

| | | |
|---------------------|-----|----------------------------------|
| Power supply AC | Vac | 100-240@50/60Hz |
| Power supply DC | Vdc | 5 |
| Consumption TX/RX | mA | TX -40 / RX -50 |
| Operating frequency | MHz | 433.9 (±100KHz) |
| Modulation | | ASK |
| Coding | | 8 channels, selectable by switch |
| IR carrier | KHz | 30-60 |