



Nodo Telegestión NB-IoT Tipo Zhaga

El Nodo NB IoT es un elemento básico de la telegestión Punto a Punto, esencial para integrar la red de alumbrado en un entorno de Smart City. Se trata de un dispositivo encargado de monitorizar y controlar un punto de luz. El nodo tiene la capacidad de conectarse a una red de comunicaciones inalámbrica NB-IoT a través de una tarjeta nano SIM. De esta forma, se comunica bidireccionalmente con una plataforma de telegestión, como Aurant Iluminación. Desde la plataforma, se envían al nodo las órdenes para actuar sobre cada luminaria, gestionando en remoto su encendido, apagado o regulación de intensidad. Por otra parte, el nodo envía a la plataforma la información recogida de cada punto de luz, monitorizando los datos de la red de iluminación.

El nodo incluye un sensor de luminosidad para apagar o encender la luminaria según el nivel de luz ambiental, incluso si se desconecta de la red. Dispone de un GPS integrado que permite geolocalizar automáticamente cada punto de luz sobre el mapa, un medidor de consumo para supervisar el funcionamiento de las luminarias y detectar averías o anomalías en la red eléctrica y un supercapacitador que mantiene la autonomía del nodo en caso de corte eléctrico, para preservar las funciones y los datos recopilados. También cuenta con un acelerómetro que detecta el movimiento del nodo, avisando así de una posible caída de la luminaria, impacto o robo.

Este nodo se instala en el exterior de la luminaria a través de una conexión tipo Zhaga. Es compatible con nuestras luminarias de las series Z y con cualquier luminaria que disponga de conexión tipo

Zhaga y un driver Dali2 con certificado D4i.

Ref.	69521190
Ref. Lógica	IOTZ1NC10I
EAN13	8424450327388

Otras características

Conectividad	10 años
---------------------	---------

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	71,00 g
Volumen bruto	0,36 dm³
Peso bruto	87,00 g
Anchura	81,00 mm
Altura	80,00 mm
Profundidad	38,00 mm
Peso del producto principal	71,00 g

Destaca por

- Conectividad a través de NB-IoT
- Gestión en remoto de encendido y apagado de la luminaria
- Regulación de intensidad luminosa
- Compacto: Tamaño reducido para facilitar la instalación respecto a sistemas similares en el mercado
- Actualización remota Over the Air (OTA)
- Seguridad eléctrica: Módulo de clase II sin necesidad de conexión a tierra
- Compatible con nuestras luminarias de la Serie Z y con cualquier luminaria con conexión tipo Zhaga que incluya driver Dali2 con certificado D4i

- Diseñado y fabricado íntegramente en Televes

Especificaciones técnicas

Corriente máxima	A	0,07
Voltaje de entrada	V	24
Potencia máxima	W	2
Temperatura funcionamiento	°C	-35 ... 45
Índice de protección	IP66	