



Noeud de télégestion NB-IoT Type Zhaga

Le noeud NB IoT est un élément de base de la télégestion point à point, essentiel pour l'intégration du réseau d'éclairage dans un environnement de ville intelligente. Ce dispositif est responsable de la surveillance et du contrôle d'un point lumineux. Il peut se connecter à un réseau de communication sans fil NB-IoT par l'intermédiaire d'une carte nano SIM. Ainsi, il communique de manière bidirectionnelle avec une plateforme de gestion à distance, telle qu'Aurant Module Éclairage. Depuis la plateforme, des ordres sont envoyés au noeud pour agir sur chaque luminaire, en gérant à distance son allumage, son extinction ou sa gradation. D'autre part, le noeud envoie à la plateforme les informations collectées à partir de chaque point lumineux, ce qui permet de contrôler les données du réseau d'éclairage.

Le noeud comprend un capteur de luminosité qui permet d'allumer ou d'éteindre le luminaire en fonction de la lumière ambiante, même s'il est déconnecté du réseau. Il dispose d'un GPS intégré qui géolocalise automatiquement chaque point lumineux sur la carte, d'un compteur de consommation pour surveiller le fonctionnement des luminaires et détecter les défauts ou anomalies du réseau électrique et d'un supercondensateur qui maintient l'autonomie du noeud en cas de coupure de courant, afin de préserver les fonctions et les données collectées. Il est également équipé d'un accéléromètre qui détecte les mouvements du noeud, avertissant ainsi d'une éventuelle chute du luminaire, d'un impact ou d'un vol.

Ce noeud est installé à l'extérieur du luminaire via une connexion Zhaga. Il est compatible avec nos luminaires de la série Z et avec tout luminaire doté

d'une connexion Zhaga et d'un driver Dali2 avec la certification D4i.

Réf.	69521190
Réf. Logique	IOTZ1NC10I
EAN13	8424450327388

Autres caractéristiques

Connectivité	10 ans
---------------------	--------

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	71,00 g
Volume brut	0,36 dm ³
Poids brut	87,00 g
Largeur	81,00 mm
Hauteur	80,00 mm
Profondeur	38,00 mm
Poids du produit principal	71,00 g

Vous aimerez

- Connectivité via NB-IoT
- Gestion à distance de l'allumage et de l'extinction du luminaire
- Dimming
- Taille compacte : Taille réduite pour faciliter l'installation, par rapport aux systèmes similaires sur le marché
- Mise à jour à distance Over the Air (OTA)
- Sécurité électrique : Module de classe II ne nécessitant pas de mise à la terre
- Il est compatible avec nos luminaires de la série Z et avec tous les luminaires dotés d'un type de connexion Zhaga, et drivers Dali2 avec la certification D4i

- Conçu et fabriqué entièrement à Televes

Caractéristiques techniques

Entrée		
Tension d'alimentation	V	220-240
Fréquence	Hz	50/60
Courant max.	A	0,02
Sortie de charge		
Tension de charge	V	220-240
Fréquence	Hz	50/60
Puissance max.	W	1250
Sortie de contrôle Dimmer		
Tension	V	1-10
Courant	A	0,01
Température		
Température de fonctionnement	°C	-35 ... 45
Risque		
Isolation	Class II	
Indice de protection	IP66	