# Odgałęźnik końcowy F 6D 5...2400MHz 12dB



6-drożny odgałęźnik ze złączami F do sygnałów SMATV. IJego straty w odgałęzieniu (12dB) oraz brak wyjścia przejściowego sprawiają, że nadaje się do montażu w pierwszej kondygnacji.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością elektryczną dzięki miniaturyzacji zastosowanej w komponentach elektronicznych. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonałe ekranowanie.

Przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, do montażu na ścianie, płycie rack lub na standardowy szynie DIN. Opakowanie: pudełko kartonowe, 10 szt.

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 519362 |
| Nr log. | AZS612FZ |
| EAN13 | 8424450267950 |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Pudełko | 10 szt. |

| Dane fizyczne | |
|---|---|
| Waga netto | 125,00 g |
| Objętość brutto | 0,17 $dm^3$ |
| Waga brutto | 125,00 g |
| Szerokość | 176,00 mm |
| Wysokość | 54,00 mm |
| Głębokość | 18,00 mm |

## Cechy wyróżniające

- Elastyczność montażu: możliwość przykręcenia do ściany, na płycie rack z nakrętkami na ich złączach lub na standardowy szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
- Wygodne przykręcanie kabla, dzięki 10º kątowi nachylenia złączy F od ściany instalacyjnej
- Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejścia i wyjścia zawsze znajdują się po tej samej stronie

- Lepsza organizacja instalacji: możliwe przeprowadzenie okablowania przez tylną część odgałęźnika
- Elementy serii F można łączyć ze sobą za pomocą śruby uziemiającej, co wymaga użycia kabla uziemiającego
- Poziom sygnału jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy długich kablach, dzięki lepszej odpowiedzi na płaskość
- Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak
- Złącza F z dłuższym gwintem, ułatwiające i zabezpieczające montaż na płycie rack
- Instalacja w pomieszczeniu
- Śruba uziemiająca w zestawie
- Brak wyjścia przelotowego
- Wyjątkowa niezawodność: zrobotyzowana produkcja przy użyciu mikrokomponentów najnowszej generacji
- 100% europejski projekt, jakość i produkcja

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 519362

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zakres częstotliwości** | MHz | 5 ... 2400 | |
| **Liczba wyjść** | | 6 | |
| **Kondygnacja** | | 1 | |
| **Wejścia/Pasma** | | TERR | SAT |
| **Straty odgałęzienia** | dB | 12 | 11,5 |
| **Izolacja Odgał. Odgał.** | dB | > 20 | > 20 |
| **Złącza** | | "F" żeńskie | |