Odgałęźnik F 6D 5...2400MHz 16dB



6-drożny odgałęźnik ze złączami F do sygnałów SMATV. IJego straty w odgałęzieniu (16dB) sprawiają, że nadaje się do montażu w kondygnacji 2.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością elektryczną dzięki miniaturyzacji zastosowanej w komponentach elektronicznych. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonałe ekranowanie.

Przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, do montażu na ścianie, płycie rack lub na standardowy szynie DIN. Opakowanie: pudełko kartonowe, 10 szt.

Nr Kat.	519363
Nr log.	AZS616FZ
EAN13	8424450267967

Opakowanie	
Pudełko	10 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	128,00 g
Objętość brutto	0,17 dm³
Waga brutto	128,00 g
Szerokość	176,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Głębokość	18,00 mm

Cechy wyróżniające

- Elastyczność montażu: możliwość przykręcenia do ściany, na płycie rack z nakrętkami na ich złączach lub na standardowy szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
- Wygodne przykręcanie kabla, dzięki 10º kątowi nachylenia złączy F od ściany instalacyjnej
- Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejścia i wyjścia zawsze znajdują się po tej samej stronie
- Lepsza organizacja instalacji: możliwe przeprowadzenie okablowania przez tylną część odgałęźnika

- Elementy serii F można łączyć ze sobą za pomocą śruby uziemiającej, co wymaga użycia kabla uziemiającego
- Poziom sygnału jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy długich kablach, dzięki lepszej odpowiedzi na płaskość
- Wyjątkowa niezawodność: zrobotyzowana produkcja przy użyciu mikrokomponentów najnowszej generacji
- Niskie straty
- Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak
- Złącza F z dłuższym gwintem, ułatwiające i zabezpieczające montaż na płycie rack
- Instalacja w pomieszczeniu
- Śruba uziemiająca w zestawie
- Przejście prądu stałego z wyjść do wejściao
- 100% europejski projekt, jakość i produkcja

Specyfikacje techniczne : Ref. 519363

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		6	
Kondygnacja		2	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	5	5
Straty odgałęzienia	dB	17	18
Izolacja Odgał. Odgał.	dB	> 20	> 20
Złącza		"F" żeńskie	
Maks. napięcie	Vdc	24	
Maks. prad	mA	350	
Przejście DC		Wej. Wyj.	