Derivador F 6D 5...2400MHz 24dB



Derivador de 6 direcciones con conectores F, para señales SMATV. Sus pérdidas de derivación (24dB), lo hacen recomendable para instalación en las plantas 4 y 5.

Presenta una gran eficiencia en su comportamiento eléctrico gracias a la miniaturización aplicada en los componentes electrónicos que incorpora. Además, su chasis aporta un gran blindaje al estar fabricado en Zamak.

Derivador para instalación en interior, montado sobre pared, en pletina rack o en carril DIN estándar.
Se suministra en cajas de 10uds.

Ref.	519365
Ref. Lógica	AZS624FZ
EAN13	8424450267981

Embalajes	
Caja	10 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	128,00 g
Volumen bruto	0,17 dm³
Peso bruto	128,00 g
Anchura	176,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidad	18,00 mm

Destaca por

- Flexibilidad de montaje: puede instalarse atornillado en pared, sobre pletinas rack con tuercas en sus conectores, o sobre carril DIN estándar (con adaptador ref. 519901)
- Facilidad de roscado del cable, gracias al ángulo de inclinación de 10º de los conectores F con respecto a la pared de instalación
- Optimización del espacio en registros y armarios: sus conectores se ubican siempre en el mismo lado
- Mejor organización de la instalación: permite el paso del cableado por su parte trasera

- Gama encadenable entre sí, mediante el propio tornillo a tierra, siendo necesario un único cable de puesta a tierra
- Mantiene los niveles en toma, incluso con largas tiradas de cable, gracias a una mejor planicidad en la respuesta de derivación y de paso
- Gran fiabilidad: fabricación en línea robotizada con microcomponentes de última generación
- Bajas pérdidas de paso
- Gran blindaje (clase A), fabricado en Zamak
- Conectores F con mayor tramo de roscado, para facilitar y asegurar su instalación en una pletina rack
- Montaje en interior
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC bidireccional entre la entrada y la salida de paso
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea

Especificaciones técnicas : Ref. 519365

Margen de frecuencia	MHz	5 ... 2400	
Número de salidas		6	
Plantas		4 y 5	
Entradas/Bandas		TERR	SAT
Pérdidas de paso	dB	2	3
Pérdidas de derivación	dB	24	25
Rechazo entre derivación	dB	> 20	> 20
Conectores		"F" hembra	
Voltaje máx.	Vdc	24	
Corriente máx.	mA	350	
Paso DC		Entr.Sal.	