



Rozgałęźnik F 5D 5...2400MHz 11/10dB

5-drożny rozgałęźnik ze złączami F do sygnałów SMATV. Charakteryzuje się niskimi stratami przelotowymi dzięki miniaturyzacji elementów elektronicznych, co poprawia jego zachowanie elektryczne. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonałe ekranowanie.

Przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, do montażu na ścianie, płycie rack lub na standardowy szynie DIN.

Nr Kat.	519505
Nr log.	SAV511FZ
EAN13	8424450267936

Inne funkcje

Sposób dostawy	Opakowanie zbiorcze
----------------	---------------------

Opakowanie

Pudełko	10 szt.
---------	---------

Dane fizyczne

Waga netto	86,00 g
Objętość brutto	0,12 dm ³
Waga brutto	90,00 g
Szerokość	109,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Głębokość	18,00 mm
Główna waga produktu	86,00 g

Cechy wyróżniające

- Elastyczność montażu: możliwość przykręcenia do ściany, na płycie rack z nakrętkami na ich złączach lub na standardowy szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
- Wygodne przykręcanie kabla, dzięki 10° kątowi nachylenia złączy F od ściany instalacyjnej
- Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejścia i wyjścia zawsze znajdują się po tej samej stronie
- Lepsza organizacja instalacji: możliwe przeprowadzenie okablowania przez tylną część rozgałęźnika
- Elementy serii F można łączyć ze sobą za pomocą śruby uziemiającej, co wymaga użycia kabla uziemiającego
- Poziom sygnał jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy długich kablach, dzięki lepszej odpowiedzi na płaskość
- Wyjątkowa niezawodność: zrobotyzowana produkcja przy użyciu mikrokomponentów najnowszej generacji
- Niskie straty
- Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak
- Złącza F z dłuższym gwintem, ułatwiające i zabezpieczające montaż na płycie rack
- Instalacja w pomieszczeniu
- Śruba uziemiająca w zestawie
- Przejście prądu stałego z wyjść do wejścia
- 100% europejski projekt, jakość i produkcja

Specyfikacje techniczne : Ref. 519505

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		5	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	11	10
Izolacja między wyjściami	dB	> 20	> 20
Złącza		"F" żeńskie	
Maks. napięcie	V	24	
Maks. prąd	mA	350	
Przejście DC		Wyj. Wej.	