



F-Buchse zum Aufstecken für Koaxialkabel RG-11

F-Kabelarmatur. Der Stecker wird auseinander genommen, um das Kabel in das erste Teil einzusetzen und wird durch Verschrauben des zweiten Teils fixiert. Ausgestattet mit einer Ringdichtung. Einzelverpackt.

Ref.Nr.	495501
Art.Nr.	FF32
EAN13	8424450322147

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Breite	64,00 mm
Höhe	20,00 mm
Tiefe	20,00 mm
Bauteilgewicht	89,00 g

Highlights

- Gute Abschirmung gegen Störungen
- Trennbarer, wiederverwendbarer Stecker
- Gerade Ausführung
- Montage ohne zusätzliches Werkzeug

Technische Spezifikationen : Ref. 495501

Stecker typ		F
Anschlussart		Buchse
Gewinkelte		Nein
Montageart		Teilmontage
Kompatibilität mit Koaxialkabeln		RG-11
Frequenzbereich	MHz	0,3 ... 3000
Nominal-Impedanz	Ω	75
Einfügedämpfung (0,3-1000MHz)	dB	0,04
Einfügedämpfung (1000-2150MHz)	dB	0,08
Einfügedämpfung (2150-3000MHz)	dB	0,09
Zugfestigkeit	N	500
Zugfestigkeit Innenleiter	N	250
Betriebstemperatur	$^{\circ}\text{C}$	-40 ... 70