

Mixer/Diplexer Filter, Frequenzbereiche: 1...200 MHz – 290...2400 MHz



Dieser Filter besteht aus einem Tiefpassfilter, der Datensignale im Bereich von 1-200 MHz durchlässt. Außerdem verfügt er über zwei Hochpassfilter zur Filterung von Satelliten- und terrestrischen SMATV-Signalen im Bereich 290-2400 MHz.

Dank der maximalen Dämpfung zwischen den Bändern und der minimalen Durchlassdämpfung trägt es zur Beseitigung von Störungen und Rauschen bei Fernsehdiensten sowie bei der Übertragung und dem Empfang von Daten bei.

Ref.Nr.	769223
Art.Nr.	EKA1200F
EAN13	8424450282380

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Karton	10 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	195,00 g
Bruttovolumen	0,21 dm³
Bruttogewicht	207,00 g
Breite	98,00 mm
Höhe	78,00 mm
Tiefe	27,00 mm
Bauteilgewicht	195,00 g

Highlights

- Geeignet für die Filterung von TV-Signalen an der Kopfstelle der Anlage
- Bei Anwendungen mit Leistungsverstärkung kann es als passiver Diplexer verwendet werden
- F-Anschlüsse
- Hohe Schirmung durch Gussgehäuse
- Für Inneninstallationen

Technische Spezifikationen : Ref. 769223

Eingänge-Anzahl			2	
Ausgänge-Anzahl			2	
Steckern			"F"-Anschluss	
Passfilterung		Tiefpassfilterung		Hochpassfilterung
Durchlassbereich	MHz	1 ... 200		290 ... 2400
Einfügedämpfung	dB	< 1,5		< 1,5
Entkopplung	dB	> 55		> 40
Impedanz	Ω		75	
Schutzindex (IP)			20	
Betriebstemperatur	°C		-5 ... 45	