

Especificaciones técnicas : Ref. 531911

Número de entradas			4	
Número de salidas			1	
Bandas		FM	VHF	UHF
Margen de frecuencia	MHz	87,5 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Nivel de entrada	dBµV	--	40 ... 80	40 ... 80
Ganancia	dB	-1	45	45
Margen de regulación de ganancia		--	CAG	CAG
Número máx. de filtros		--	32	32
Canales por filtro		--	1	1
Canales		--	5 ... 12	21 ... 48
Regulación de nivel de canal filtrado		--	CAG por filtro	CAG por filtro
Selectividad	dB	> 20* ¹	28 * ²	28 * ³
Nivel de salida	dBµV	--	82	85
Regulación Vout	dBµV	--	57 ... 82	60 ... 85
Regulación manual por filtro	dB	--	-3 ... 3	-3 ... 3
Figura de ruido	dB	--	7	6
Tensión de alimentación entradas	Vdc		12	
Corriente max entrada	mA		70	
Corriente máx.	mA		500	
Conectores			Tipo "EasyF"	
Índice de protección (IP)			23	
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45	
Margen de frecuencia de la fuente TV-MIX	MHz		47 ... 862	
Margen de frecuencia de la fuente SAT-MIX	MHz		950 ... 2150	
Voltaje de salida de la fuente	Vdc		12	
Corriente máx. de salida de la fuente	mA		800	
Pérdidas de inserción de la fuente	dB		< 2	
Voltaje de entrada de la fuente	Vac		220 ... 230	
Corriente máx. entrada de la fuente	mA		130	
Consumo máx. de la fuente	W		14	
Índice de protección de la fuente			23	
Temperatura de funcionamiento de la fuente	°C		-5 ... 45	

*¹ @20MHz

*² Con canales adyacentes: 28dB (@1MHz) // Sin canales adyacentes: 12 dB (@8MHz)

*³ Con canales adyacentes: 28dB (@1MHz) // Sin canales adyacentes: 12 dB (@8MHz)