



## Embellecedor blanco con toma de RJ45 3 conectores: TV-R-SAT + DATA

Pieza embellecedora de plástico, para ocultar una toma triple. Está marcada con la indicación: TV-R-SAT.

Consta de una parte inferior para instalar una toma RJ45 (Cat. 6), típicamente para conectar un PC, módem, un box IPTV, etc.

<b>Ref.</b>	5275
<b>Ref. Lógica</b>	ADRJ45
<b>EAN13</b>	8424450136782

### Otras características

<b>Color</b>	Blanco
--------------	--------

### Embalaje

<b>Caja</b>	10 Unidades
-------------	-------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	30,00 g
<b>Peso bruto</b>	30,00 g
<b>Anchura</b>	80,00 mm
<b>Altura</b>	80,00 mm
<b>Profundidad</b>	27,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	30,00 g

### Destaca por

- Indicaciones en relieve sobre el embellecedor
- Plástico ABS en color blanco (RAL 9001)

- Tornillo de fijación de acuerdo a RoHS y resistente a la corrosión

## Características principales

---

- Dimensiones: 80x80mm

## Detalles de montaje/configuración

---

1. Dejar un mínimo de 15cm de cable (coaxial y datos) fuera de la caja de mecanismos. Cortar aproximadamente 3cm del cable coaxial, dejando el cable de datos con los 15cm.
2. Efectuar la conexión del cable coaxial a la toma.
3. Conectar el cable de datos a la toma de datos (respetando el código de colores T568A o T568B en todas las tomas y en la ATI).
4. Fijar la toma a la caja de mecanismos.
5. Fijación de la toma de datos al embellecedor.
6. Colocar el embellecedor.

